

## Twin-Universal-Speisesystem, digital

### Satellitenempfangsanlage ausrichten

Das Ausrichten der Kathrein Euroline-Satellitenempfangsanlage der Montageanleitung entnehmen, die der Parabolantenne beige-packt ist. Bei Fremdfabrikaten das Ausrichten der Empfangsanlage der mitgelieferten Produktdokumentation entnehmen.

### Technische Daten

| Typ                         | Einheit     | KEL 422                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.                   |             | 20110028                                                                                                                                      |
|                             |             |                                                            |
| Geeignet für Parabolspiegel |             | KEA 650W/G/R, KEA 750W/G/R, KEA 850W/G/R                                                                                                      |
| Polarisation                |             | umschaltbar 2 x horizontal oder vertikal                                                                                                      |
| Eingangsfrequenz            | GHz         | 10,70 – 11,70 und 11,70 – 12,75                                                                                                               |
| Verstärkung                 | dB          | typ. 58                                                                                                                                       |
| Ausgangsfrequenz            | MHz         | Low-Band 950 – 1950<br>High-Band 1100 – 2150                                                                                                  |
| Oszillatorfrequenz (L. O.)  | GHz         | 9,750<br>10,600                                                                                                                               |
| Polarisationsentkopplung    | dB          | min. 20                                                                                                                                       |
| Ausgang/Impedanz            | -/ $\Omega$ | 2 x F-Connector/75                                                                                                                            |
| Versorgungsspannung LNB     | V           | vert. (Low-Band) 11,5 – 14,0 (0 kHz)/(High-Band) 11,5 – 14,0 (22 kHz)<br>hor. (Low-Band) 16,0 – 19,0 (0 kHz)/(High-Band) 16,0 – 19,0 (22 kHz) |
| Stromaufnahme LNB           | mA          | typ. 125                                                                                                                                      |
| Abmessung Feed-Aufnahme (Ø) | mm          | 40                                                                                                                                            |
| Abmessungen mit Kappe       | mm          | 131 x 63 x 108                                                                                                                                |
| Gewicht ca.                 | kg/St.      | 0,34                                                                                                                                          |

### Garantiebedingungen

- Die Garantie bezieht sich ausschließlich auf den Ersatz des Produktes.
- Das LNB muss fachmännisch, unter Berücksichtigung der Vorgaben des beigelegten Anwendungshinweises, montiert werden.
- Das LNB darf nicht verändert werden, z. B. angebohrt.
- Das LNB darf mechanisch nicht beschädigt werden, z. B. Deformationen durch Absturz vom Dach.
- Das LNB darf nicht durch Chemikalien beschädigt werden, wie z. B. durch Lösungsmittel, Lacke, Reinigungsmittel o. Ä.
- Des Weiteren besteht keine Garantie für die Folgen höherer Gewalt, wie z. B. durch Blitzeinschlag, Sturm oder Hagel.
- Als Garantienachweis dient ausschließlich die Originalrechnung.

### Servicestelle

Sollten Sie mit den Kathrein Euroline-Qualitätsprodukten wider Erwarten Probleme haben, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Fachhändler bzw. mit unserer Servicestelle in Verbindung. Die Anschrift unserer Servicestelle lautet:

#### REP and MORE GmbH

Hauptstr. 2a, 35792 Löhneberg-Obershausen

Telefon: +49 6477 6123-101, Fax: +49 6477 6123-020



Elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen – gemäß Richtlinie 2002/96/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. Januar 2003 – über Elektro- und Elektronik-Altgeräte fachgerecht entsorgt werden. Bitte geben Sie dieses Gerät am Ende seiner Verwendung zur Entsorgung an den dafür vorgesehenen öffentlichen Sammelstellen ab.