



FERMAX Zeitrelais, potentialf. Kontakt Zeiteinstellung 1-6 Sek./Min.

Art. Nr. **F29001**

Zeitrelais mit folgenden Merkmalen: Zeiteinstellung: P1: Von 0 bis ca. 6 Minuten. P2: Von 1 bis ca. 60 Sekunden, potentialfreies Relais zur Aktivierung einer externen Vorrichtung (C, No, Nc), Regler zur Einstellung der Aktivierungszeit: Regler zur Einstellung der Minuten (P1), Regler zur Einstellung der Sekunden (P2). Anschluss einer externen Taste für die zeitgesteuerte Aktivierung (S, -), Anschluss der Taste zur Nullstellung (R, -). Ermöglicht die Unterbrechung des Relais bevor die einprogrammierte Zeit abgelaufen ist. Anschluss der Taste für die direkte Aktivierung (Ab, -): Aktivierung des Relais des Zeitschalters durch Drücken der angeschlossenen Taste. Anschluss zur Aktivierung durch Anruf (I1, I2): Ermöglicht den Anschluss des Rufdrahts und des negativen Drahts, der von der Türstation stammt (4+N Anlagen) und die Aktivierung des Zeitrelais bei der Durchführung eines Anrufs. Stromversorgung: 9~14 VAC ;11~18 VDC, Stromverbrauch: Mit 12 VDC Stromversorgung: 20 mA Bereitschaftsmodus,50 mA Betriebsmodus. Mit 12 VAC Stromversorgung: 50 mA Bereitschaftsmodus, 110 mA Betriebsmodus. Maximale Ausgangswerte: Leistung (Ohmsche Belastung): 1250 VA oder 150 W, Spannung (Ohmsche Belastung): 125 VDC, 380 VAC. Umgebungstemperatur: 0-65°C, Aktivierung durch Anruf: Elektronischer Anruf: 4 Vpp ~ 18 Vpp. Wechselstromruf: 4 VAC ~ 12 VAC. Maße: HxBxT: 62x85x20 mm

#### Technische Information

|             |                |
|-------------|----------------|
| Funktion    | steuern/regeln |
| System DUOX | Ja             |
| System VDS  | Ja             |

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Installationstechnik | systemunabhängig |
| System 4+n           | Ja               |
| EAN                  | 8424299290010    |