


BERKER KNX-RF S.1/B.x Bewegungsmelder Komfort 2,2m anthrazit matt
Art. Nr. 85346185

- Montage 1,1 m Erfassungsbereich 12 x 16 m rechteckig
- Montage 2,2 m Erfassungsbereich 8 x 12 m rechteckig
- Erfassungsbereich je Seite von 45° – 90° einstellbar
- Taste für Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation, Lasteinstellung)
- Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler

Nennmontagehöhe 2,2 m Reichweite frontal ca. 8 m Reichweite seitlich je ca. 6 m bei Montagehöhe 1,1 m Reichweite frontal ca. 4 m Reichweite seitlich je ca. 3 m Erfassungsfeld rechteckig ca. 8 x 12 m Erfassungswinkel je Seite einstellbar ca. 45 - 90 ° Erfassungsebenen 3 Schaltsegmente ? Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca. 10 - 100 % Ansprechhelligkeit einstellbar ca. 5 - 1000 / unendl. lx Nachlaufzeit einstellbar ca. 1 - 3 h Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50% für 30 s Funk-Sendefrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 1 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja
Funk bidirektional	Ja
Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
Produktgruppe	Bewegungsmelder
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
RAL-Nummer (ähnlich)	7021
Transparent	Nein
Mit Busankopplung	Ja
Nebenstelleneingang	Ja
Farbe	anthrazit matt

Unterkriechschutz	Ja
Betriebsartenschalter	Ja
Tierschneise	Nein
Treppenlichtautomatik	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Montagehöhe	2,2 m
Optimale Montagehöhe	2.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite	6 m
Max. Reichweite frontal	8 m
Anzahl der Kanäle	1
Min. Einschaltdauer	1 s
Technologie	KNX-RF
Max. Einschaltdauer	180 min
EAN	4011334374626

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85121200	Relais-Einsatz
Zubehör	85121100	Schalt-Einsatz 1fach
Zubehör	85421200	Universal-Tastdimmer 1fach
Zubehör	85421100	Tastdimmer (R, L)
Zubehör	85020100	Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz