


BERKER KNX-RF Handsender 2-Kanal mit Beschriftungsfeld polarweiß/grau
Art. Nr. 85605100

- quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory
- ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert
- Integration in KNX mittels Hager KNX Medienkoppler
- mit Sendestatus- und Batteriestatus-LED rot/grün/orange
- mit Konfigurations-Taste
- werkzeuglose quicklink Konfiguration über Tasten und LED Anzeige
- Betriebsspannung: 6 V DC
- mit 2 x Lithium Knopf-Batterie 3 V Typ: CR 2430
- Beschriftungsfeld mit Symbolen (im Lieferumfang)
- Bauform 2/4fach: (L x B x T) 83 x 47 x 16 mm
- Bauform 6/18fach: (L x B x T) 134 x 50 x 16 mm

Betriebsspannung 6 V= Batterie-Lebensdauer ca. 5 Jahre Funk-Sendefrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 2 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

Technische Information

Bussystem KNX-Funk	Ja
Funk bidirektional	Nein
Mit Busankopplung	Ja
Ausführung	Handsender
Anzahl der Kanäle	2
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberfläche	sonstige

Ausführung der Oberfläche	glänzend
Farbe	weiß
Transparent	Nein
Kanalzahl	2
Produktgruppe	Fernbedienung
Technologie	KNX-RF
EAN	4011334376002