



HOMEMATIC IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter, HmIP-BSM
Art. Nr. EQ-142720A0

- Schaltaktor mit Wechselkontakt für Beleuchtungssteuerung
- Mit Adapter in die gängigsten Design-Rahmen führender Schalterhersteller integrierbar
- In bestehende Kreuz-/Wechselschalterleitung integrierbar
- Schaltleistung: 1150 W
- Misst Energieverbrauch der angeschlossenen Last
- Funkreichweite: 240 m im freien Feld
- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up, 71 x 71 x 37 mm (L x B x T)

Der Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems. Mit dem Aktor können ohmsche Lasten mit einer Maximalleistung von 1150 W sowohl ganz klassisch per Wandtaster, als auch ganz smart per kostenloser Homematic IP App geschaltet und sogar der jeweilige Verbrauch ermittelt werden. Dank der kompakten Bauform passt der Schalt-Mess-Aktor bequem in Standard-Unterputzdosen. Bereits bestehende Schalter können so mit wenigen Handgriffen ersetzt werden, wenn neben der Phase, auch ein Neutralleiter in der Unterputzdose vorhanden ist. Durch die integrierte Messfunktion ist eine zuverlässige Erkennung von eingeschalteten Verbrauchern möglich, wodurch der Schalt-Mess-Aktor in bestehenden Kreuz- und Wechselschaltungen eingesetzt werden kann. Aufgrund zahlreicher verfügbarer Adapterplatten, kann der Dimmaktor auch in die gängigsten Schalterdesigns von Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, Düwi und Kopp integriert werden. Der Standby-Stromverbrauch liegt bei geringen 0,2 W. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Schaltet angeschlossene Verbraucher wie z. B. Deckenleuchten und misst deren ohmsche Lasten. Einsatz in Kreuz- und Wechselschaltungen möglich. Kompakte Bauform ermöglicht den Einbau in Standard-Unterputzdosen. Komfortable Steuerung direkt am Gerät über den Taster, über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder Funk-Wandtaster möglich. Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, Düwi, Kopp. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.

Technische Information

Technologie	Funk	Vor Ort-/Handbedienung	Nein
Einsatzbereich	Schalten/Messen/Markenschalter	Mit LED-Anzeige	Nein
Bauform	Unterputz	Max. Schaltleistung	1150 W
Versorgung	Netzversorgt: 230 V AC	Max. Schaltstrom	5 A
Andere Bussysteme	sonstige	Schutzart (IP)	IP20
Funk bidirektional	Ja	Bauart	Markenschalter
Montageart	Einbauinstallation	EAN	4047976427208

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	EQ-103094A2	HOMEMATIC IP Adapter Berker B1
Zubehör	EQ-103263A2	HOMEMATIC IP Adapter Berker B2
Zubehör	EQ-103090A2	HOMEMATIC IP Adapter Busch-Jäger
Zubehör	EQ-103097A2	HOMEMATIC IP Adapter Düwi
Zubehör	EQ-152993A2	HOMEMATIC IP Adapter Elso Joy
Zubehör	EQ-103091A2	HOMEMATIC IP Adapter Gira 55
Zubehör	EQ-103092A2	HOMEMATIC IP Adapter Gira Standard
Zubehör	EQ-103095A2	HOMEMATIC IP Adapter Jung J1

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	EQ-103478A2	HOMEMATIC IP Adapter Jung J2
Zubehör	EQ-103096A2	HOMEMATIC IP Adapter Kopp
Zubehör	EQ-103093A2	HOMEMATIC IP Adapter Merten
Zubehör	EQ-155263A2	HOMEMATIC IP Adapter Siemens Delta