


BERKER KNX-RF Q.x Jalousie-Schaltuhr alu samt
Art. Nr. 85745124

- 2 Programmspeicher
- Astro-, Ferienprogramm
- Partyfunktion
- Anzeige beleuchtet
- Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler

KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert. KNX-Funk Jalousie-Schaltuhr quicklink zum Aufstecken auf passende Berker.Net Einsätze. Zum manuellen, zeitgesteuerten oder automatischen Fahren der angeschlossenen Jalousien. Niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm für Fahren bei Sonnenaufgang/-untergang, mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten im Automatikbetrieb, Standalone-Programm, Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, mit Tastensperre, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, quicklink-Konfiguration über Tasten und Display möglich, quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster, Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Integration via Medienkoppler ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Alarm Wind und Alarm Regen, Zwangssteuerung, Zustandsanzeige, mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. - Funk Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz - Funkprotokoll KNX-Funk - Anzahl Funk Kanäle 1 - Anzahl quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger - Funk Sendeleistung < 10 mW - Funk Sendereichweite (Freifeld) max. 100 m - Funk-Sendereichweite (Gebäude) max. 30 m - Laufzeit max. 2 min - Astrozeitverschiebung ± 2 h - Zufallsgenerator ± 15 min - Ganggenauigkeit ± 3 min /Jahr - Gangreserve ~ 24 h - Anzahl Fahrzeiten für Auf/Ab 20 /Tag - Betriebstemperatur -5 ... +45°C. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja
Technologie	KNX-RF
Funk bidirektional	Ja
Tagesprogramm	Ja
Wochenprogramm	Ja
Jahresprogramm	Nein
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7
Astroprogramm	Ja
Montageart	Unterputz
Externe Programmierung	Ja
Anzahl der Kanäle	2
Anzahl der Ausgänge	1

Anwesenheitssimulation	Nein
Sommer-/Winterzeit	Ja
Funkgesteuert (DCF77)	Nein
GPS	Nein
Farbe	alu samt
Mit Busankopplung	Ja
Mit Speicherkarte	Nein
Feiertags-Fortschreibung	Nein
Nebenuhren über Bus steuerbar	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Produktgruppe	Beschattung
EAN	4011334443711

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85221100	Jalousie-Einsatz Komfort
Zubehör	85020100	Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz
Zubehör	HTRC321B	KNX-Funk Helligkeitssensor Ap