




# Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter Q45AD9FQ



- Stecker, M12 x 1
- Schutzart IP67
- Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
- Betriebsspannung: 5...15 VDC
- NAMUR-Ausgang: dunkel  $\leq 1.2 \text{ mA}$  ; hell  $\geq 2.1 \text{ mA}$
- gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR)
- ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0

## Anschlussbild



## Funktionsprinzip


Bei beengten Einbaubedingungen oder bei hohen Temperaturen, sind oft Glas- oder Kunststoff-Lichtwellenleiter die optimale Lösung. Lichtwellenleiter leiten das Licht vom Sensor zu einem entfernten Objekt. Mit Einzel-Lichtwellenleitern lassen sich Einweglichtschranken erzeugen, mit Gabel-Lichtwellenleitern Reflexionslichtschranken oder -taster.

## Reichweitenkurve

Funktionsreserve in Abhängigkeit von der Reichweite

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Typenbezeichnung</b>               | Q45AD9FQ                                 |
| Ident-Nr.                             | 3037631                                  |
| <b>Funktion</b>                       | Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter   |
| Lichtart                              | IR                                       |
| Wellenlänge                           | 880 nm                                   |
| Umgebungstemperatur                   | -40...+70 °C                             |
| Relative Luftfeuchtigkeit             | 0...90%                                  |
| <b>Spannung</b>                       | nom. 8.2 VDC                             |
| Stromaufnahme unbetätigt              | $\leq 1 \text{ mA}$                      |
| Stromaufnahme betätigt                | $\geq 2.1 \text{ mA}$                    |
| Leerlaufstrom $I_0$                   | $\leq 2.1 \text{ mA}$                    |
| Ausgangsfunktion                      | hellschaltend, NAMUR                     |
| Schaltfrequenz                        | $\leq 100 \text{ Hz}$                    |
| Ansprechzeit typisch                  | $< 5 \text{ ms}$                         |
| <b>Kennzeichnung des Gerätes</b>      | Ex II 1 G Ex ia IIC T5 Ga                |
| Zündschutzart                         | Ex ia IIC T5 Ga                          |
| Ex-Zulassung gem. Konf.-Bescheinigung | FM12ATEX0094X                            |
| Zulassungen                           | CE, FM, CSA                              |
| Zulassungen                           | Ex II 1 G                                |
| <b>Bauform</b>                        | Quader, Q45                              |
| Abmessungen                           | 60.5 x 44.5 x 102.6 mm                   |
| Gehäusewerkstoff                      | Kunststoff, Thermoplastischer Kunststoff |
| Linse                                 | Kunststoff, Acryl                        |
| Elektrischer Anschluss                | Steckverbinder, M12 x 1, PVC             |
| Aderzahl                              | 4                                        |
| Schutzart                             | IP67                                     |
| MTTF                                  | 67 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C    |
| Zündschutzart                         | Ex ia IIC T5 Ga                          |
| Ex-Zulassung gem. Konf.-Bescheinigung | FM12ATEX0094X                            |
| <b>Besondere Merkmale</b>             | Wash down                                |
| Schaltzustandsanzeige                 | LED, rot                                 |
| Anzeige der Funktionsreserve          | LED, blinkend                            |

**Opto-Sensor**  
**Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter**  
**Q45AD9FQ**



# Opto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter Q45AD9FQ

## Zubehör


| Typ        | Ident-Nr. |                                                                            | Maßbild |
|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------|
| SMB30A     | 3032723   | Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde      |         |
| SMB30FAM10 | 3011185   | Montagewinkel, Edelstahl, für 30mm-Gewinde, Gewinde M10 x 1,5              |         |
| SMB30SC    | 3052521   | Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar |         |

## Funktionszubehör

| Typ        | Ident-Nr. |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maßbild |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| IM1-22EX-R | 7541231   | Trennschaltverstärker; zweikanalig; 2 Relaisausgänge Schliesser; Eingang Namur Signal; abschaltbare Überwachung auf Drahtbruch und Kurzschluss; umschaltbar zwischen Arbeits- und Ruhestromverhalten; abziehbare Klemmenblöcke; 18 mm Breite; Weitspannungsnetzteil |         |
| IT23S      | 3017355   | Glas-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichtschranke, Messing-Gewindehülse, Bündeldurchmesser 3,2 mm, flexibler Edelstahlmantel, für Umgebungstemperaturen -140...+250 °C                                                                                             |         |

Opto-Sensor  
 Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter  
 Q45AD9FQ

Funktionszubehör

| Typ   | Ident-Nr. |                                                                                                                                                                        | Maßbild                                                                             |
|-------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BT23S | 3017276   | Glas-Lichtwellenleiter, Betriebsart: Lichttaster, Messing-Gewindehülse, Bündeldurchmesser 3,2 mm, flexibler Edelstahl-mantel, für Umgebungstemperaturen -140...+250 °C |  |

## Opto-Sensor

### Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter

### Q45AD9FQ

#### Betriebsanleitung

##### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät erfüllt die Richtlinie 94/9/EG und ist gemäß EN60079-0:2009, -11:2012, -26:2007 geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.

Für den bestimmungsgemäßen Betrieb sind die nationalen Vorschriften und Bestimmungen einzuhalten.

##### Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß Klassifizierung

II 1 G (Gruppe II, Kategorie 1 G, Betriebsmittel für Gasatmosphäre).

##### Kennzeichnung (siehe Gerät oder technisches Datenblatt)

Ⓔ II 1 G und Ex ia IIC T5 Ga nach EN60079-0, -11 und -26

##### Zulässige Umgebungstemperatur am Einsatzort

-25...+70 °C

##### Installation / Inbetriebnahme

Die Geräte dürfen nur von qualifiziertem Personal aufgebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Das qualifizierte Personal muss Kenntnisse haben über Zündschutzarten, Vorschriften und Verordnungen für Betriebsmittel im Ex-Bereich.

Prüfen Sie, ob die Klassifizierung und die Kennzeichnung auf dem Gerät für den Einsatzfall geeignet ist.

Dieses Gerät ist nur zum Anschluss an bescheinigte Exi Stromkreise gemäß EN 60079-0 und EN 60079-11 geeignet. Die maximal zulässigen elektrischen Werte sind zu beachten.

Nach Anschluss an andere Stromkreise darf der Sensor nicht mehr in Exi Installationen verwendet werden. Bei der Zusammenschaltung von (zugehörigen) Betriebsmitteln muß der "Nachweis der Eigensicherheit" durchgeführt werden (EN60079-14).

##### Einbau- und Montagehinweise

Vermeiden Sie statische Aufladungen an Kunststoffgeräten und Kabeln. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem feuchten Tuch. Montieren Sie das Gerät nicht in den Staubstrom und vermeiden Sie Staubablagerungen auf den Geräten.

Falls die Geräte und Kabel mechanisch beschädigt werden können, sind sie entsprechend zu schützen. Sie sind zudem gegen starke elektromagnetische Felder abzuschirmen.

Die Anschlussbelegung und die elektrischen Kenngrößen entnehmen Sie bitte der Gerätekennzeichnung oder dem technischen Datenblatt.

Entfernen Sie, um Verschmutzung zu vermeiden, Gehäuseabdeckungen, evtl. vorhandene Verschlussstopfen der Kabelverschraubungen bzw. der Stecker erst unmittelbar vor dem Einführen von Leitungen bzw. dem Aufschrauben der Kabeldose.

##### Instandhaltung / Wartung

Reparaturen sind nicht möglich. Die Zulassung erlischt durch Reparaturen oder Eingriffe am Gerät die nicht vom Hersteller ausgeführt werden.

Die wichtigsten Daten aus der Herstellerbescheinigung sind aufgeführt.