



Televes behält sich das Recht vor, das Produkt zu modifizieren

Twin Umsetzer mit REMUX DVB-S/S2 in DVB-T/T2 (COFDM) oder DVB-C (QAM), mit CI

Kanalzug zur Umsetzung von 4 SAT-Transpondern DVB-S (QPSK) oder DVB-S2 (QPSK/8PSK) aus max. 2 Satelliten-Empfangsebenen (4 Tuner und 2 Eingänge) in zwei frei wählbare DVB-T/T2 (COFDM) oder DVB-C (QAM)-Ausgangskanäle.

Durch seine CI Schnittstelle und das entsprechende CAM Modul werden verschlüsselte Kanäle in freie DVB-T/T2 oder DVB-C Signale umgewandelt. Abhängig vom eingesetzten CAM-Modul (Standard/Professional) werden ein oder mehrere Service entschlüsselt.

Die Auswahl der gewünschten Ausgangsmodulation kann über eine eingebettete Web-Benutzeroberfläche erfolgen.

Ref.Nr.	565401
Art.Nr.	U4Q2CQA-S2-CI
EAN13	8424450273708

Verpackung

Karton	1 Stk.
---------------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	1.074,00 g
Bruttogewicht	1.210,00 g
Breite	50,00 mm

Höhe	217,00 mm
Tiefe	175,00 mm
Hauptproduktgewicht	990,00 g

Highlights

- Eingebettete Web-Benutzeroberfläche für die Modulkonfiguration:
 - Auswahl der Ausgangsmodulation: COFDM (DVB-T) oder QAM (DVB-C)
 - Konfiguration der gesamten Kopfstelle, wobei eines der Module als Master ausgewählt wird
 - Automatische Erkennung der Module, die an den Master angeschlossen sind
 - Klonfunktion zur Replikation und schnelleren Einrichtung typischer Installationen
 - Kontrollindikatoren für die Kopfstelle: Temperatur des Moduls, CAM Status ...
- Zugriff auf die Konfiguration der Kopfstation über ein selbst erstelltes WiFi-Netzwerk (unter Verwendung des Kit mit der Ref.216802)
- Vollständige oder selektive Entfernung von einzelnen Diensten, damit diese nicht ungewollt von den Empfängern (STB) erkannt (und gespeichert) werden
- Nachbarkanaltauglich
- Unterstützt LCN (Logical Channel Numbering) für individuelle Kanalreihung, um den Suchlauf der Receiver zu vereinfachen
- Programmfilterung zur Anpassung an die maximale Ausgangsdatenrate notwendig. Information über die Auslastung des Ausgangssignals
- Überwachung und Signalstatusanzeige durch LEDs

Merkmale

- Auch die Ausgänge können sowohl im Durchschleifmodus als auch unabhängig voneinander konfiguriert werden
- Dienstentschlüsselung nach Einschub eines entsprechenden CA-Moduls incl Karte

- Auffüllen mit null Paketen (Stopfeinheit) für einen schnellen Suchlauf im Receiver oder bei Verwendung eines Receivers mit festen Symbol Raten
- PIDs Bearbeitung möglich
- Editierbare TS_ID um das Programmieren des Receivers zu erleichtern. Führt den Sendersuchlauf auf der Grundlage der oben aufgeführten Daten durch
- Network_ID, Original Network_ID, Cell_ID und S_ID editierbar