

connecting the future



MFC 401 - FM/VHF/UHF/SAT-Bereichsweiche

Artikelnummer: 340112

Produktbeschreibung:

MFC 401 - FM/VHF/UHF/SAT-Bereichsweiche

Wird in verschiedenen Szenarien verwendet, um terrestrische Antennen und Satellitensignale zu kombinieren

- 4 Eingänge (FM / DAB-VHF / UHF / SAT) und 1 Ausgang
- Einzigartiges Montagesystem
- Zuschaltbare Fernspeisespannung für die DAB,- VHF und UHF-Eingänge
- Kontroll-LED für Fernspeisespannung an allen Eingängen
- Permanenter DC-Durchgang am SAT-Eingang
- DC-geblockt am FM-Eingang
- UHF-Eingang mit LTE 700-Filter (LTE-Signale werden oberhalb UHF-Kanal 48 geblockt)
- inkl. Wetterschutzgehäuse
- Inklusive Wetterschutzgehäuse, konzipiert für eine schnelle und einfache Montage

Spezifikationen

BESTELLINFORMATIONEN

EAN Nummer	5702663401129
------------	---------------

EIGENSCHAFTEN

Type	Weiche
------	--------

FREQUENZBEREICH

Frequenz Eingang 1	87.5...108 MHz
Frequenz Eingang 2	174...230 MHz
Frequenz Eingang 3	470...694 MHz
Frequenz Eingang 4	950...2250 MHz
LTE Schutz	@ 700Mhz
DÄMPFUNG	
Durchflusssdämpfung Eingang 1	≤ 2.0 dB
Durchflusssdämpfung Eingang 2	≤ 3.0 dB
Durchflusssdämpfung Eingang 3	≤ 3.5 dB
Durchflusssdämpfung Eingang 4	≤ 3.5 dB
Ablehnung @ 694 MHz (Ch. 48)	2 dB
Ablehnung @ 714 MHz (Ch. 51)	5 dB
Ablehnung @ 730 MHz (Ch. 53)	25 dB
Ablehnung @ 788 MHz (Ch. 60)	40 dB
ALGEMEINE DATEN	
DC Durchgang SAT	Ja (30VDC / 500mA)
ANSCHLÜSSE	
Anschlusstyp	F-Buchse
Eingänge	4
Ausgänge	1
MECHANISCHE DATEN	
Brutthöhe	0,060 m
Bruttobreite	0,140 m
Bruttotiefe	0,118 m
Volumen	0,001 m3
Nettogewicht	0,250 kg
Gewicht Verpackung	0,080 kg
Gewicht	0,330 kg