PRODUKTDATENBLATT

FI/LS-Kombinationsschalter, 13 A, 30 mA, C-LS-Char, 3N-polig, FI-Char: A

Sonepar Artikelnummer	120172998
EAN	4015081184897
Hersteller Artikelnummer	120659
Hersteller Typ	MRB6-13/3N/C/003-A
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,445
Zolltarif Nr.	85362010

RCBO (Fehlerstrom-Schutzschalter mit Überlastschutz), mRB6, 3-polig + N, Bemessungsstrom Ein: 13 A, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0,03 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2: 6 kA, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 61009: 6 kA, Schaltgeräte für den Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	4	**Anzahl der abgesicherten Pole**	4	**Bemessungsstrom**	13 A
Bemessungsfehlerstrom	0.03 A	**Fehlerstrom-Typ**	A	**Mitschaltender Neutralleiter**	Ja
Breite in Teilungseinheiten	4	**Bemessungsspannung**	400 V	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	**Montageart**	DIN-Schiene	**Energiebegrenzungsklasse**	3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	6 kA	**Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1**	6 kA	**Abschaltcharakteristik**	unverzögert
Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	**Spannungsart**	AC	**Frequenz**	50 Hz
Auslösecharakteristik	C	**Mit Verriegelungsvorrichtung**	Nein	**Überspannungskategorie**	3
Verschmutzungsgrad	2	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 40 °C	**Einbautiefe**	70 mm
Fehlauslöseschutz	Nein	**Schutzart (IP)**	IP20	**Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig**	1 .. 25 mm^2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig	1 .. 25 mm^2	**Herkunftsland**	RO	**Zolltarifnummer**	85362010
Gewicht	0.445 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • Anschlussbild • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln