

FI/LS-Kombischalter, 4 A, 30 mA, Leitungsschutzschalter Typ B Auslösecharakteristik, 1-phasig +N, Fehlerstromschutzschalter mit Auslösechara



Sonepar Artikelnummer	120802701
EAN	4015081733927
Hersteller Artikelnummer	178117
Hersteller Typ	FRBM6-B4/1N/003-A
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,216
Zolltarif Nr.	85362010

Hochwertige Fehlerstromschutzschalter-Leitungsschutzschalter-Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Steckerfixierung, tri-stabile Schieberaste – ermöglicht die Entfernung aus dem bestehenden Sammelschienensystem, umfassendes Zubehörsortiment für nachträgliche Installation geeignet, breites Spektrum an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsbetriebsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 6 kA, für den Außeneinsatz geeignet (Baustrom und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	2	Anzahl der abgesicherten Pole	1	Bemessungsstrom	4 A
Bemessungsfehlerstrom	0.03 A	Fehlerstrom-Typ	A	Mitschaltender Neutralleiter	Ja
Breite in Teilungseinheiten	2	Bemessungsspannung	240 V	Bemessungsisolationsspannung U_i	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp}	4 kV	Montageart	DIN-Schiene	Energiebegrenzungsklasse	3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	6 kA	Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 61009-1	6 kA	Abschaltcharakteristik	unverzögert
Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC	Frequenz	50 Hz
Auslösecharakteristik	B	Mit Verriegelungsvorrichtung	Nein	Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 40 °C	Einbautiefe	75.5 mm
Fehlauslöseschutz	Nein	Schutzart (IP)	IP20	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1 .. 25 mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1 .. 25 mm ²	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362010
Gewicht	0.216 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • Produktpräsentation