

FI/LS-Kombischalter, 13 A, 100 mA, Leitungsschutzschalter Typ C Auslösecharakteristik, 2-phasig, Fehlerstromschutzschalter mit Auslösecharak



Sonepar Artikelnummer	120359788
EAN	4015081673889
Hersteller Artikelnummer	170821
Hersteller Typ	FRBMM-C13/2/01-A
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,25
Zolltarif Nr.	85362010

Hochwertige FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter-Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschiebungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristiken B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	2	Anzahl der abgesicherten Pole	2	Bemessungsstrom	13 A
Bemessungsfehlerstrom	0.1 A	Fehlerstrom-Typ	A	Mitschaltender Neutralleiter	Nein
Breite in Teilungseinheiten	2	Bemessungsspannung	240 V	Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	Montageart	DIN-Schiene	Energiebegrenzungsklasse	3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	10 kA	Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1	10 kA	Abschaltcharakteristik	unverzögert
Stoßstromfestigkeit	0.25 kA	Spannungsart	AC	Frequenz	50 Hz
Auslösecharakteristik	C	Mit Verriegelungsvorrichtung	Nein	Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	2	Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25 .. 40 °C	Einbautiefe	75.5 mm
Fehlauslöseschutz	Nein	Schutzart (IP)	IP20	Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig	1 .. 25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig	1 .. 25 mm²	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85362010
Gewicht	0.250 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Anschlussbild • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung