

Flex'ONE Audio-Set mit Türstation SFERA inkl. Codelock + CLASSE100 A16E



Sonepar Artikelnummer	120632150
EAN	8005543638965
Hersteller Artikelnummer	364235
Hersteller Typ	364235
Hersteller Name	BTICINO
Gewicht (Kg)	1,788
Zolltarif Nr.	85176920

Flex'ONE Audio-Set mit Türstation SFERA + Codelock und Hausstation CLASSE 100 A16E Das Set in 2-Draht-Technik enthält alle benötigten Teile zur Realisierung einer Einfamilienhaus-Sprechanlage. Die Erweiterung auf ein Zweifamilienhaus erfolgt durch das Hinzufügen einer 2. Hausstation nach Wahl. Das Set besteht aus:-1 Unterputz-Türstation SFERA in der Ausführung Allmetal. Wird mit 2 Frontblenden (1 und 2 Ruftasten) ausgeliefert und kann somit als Ein- oder Zweifamilienhaus konfiguriert werden. Ausgestattet mit Namensschild inkl. Integriertem Helligkeitssensor zum automatischen Einschalten der Hintergrundbeleuchtung (weiße LEDs) bei Dunkelheit. Status-LEDs für die Betriebszustände: Tür offen, Kommunikation aktiv, Ruf getätigt und System besetzt. Der Türöffner (max. 30 Ohm Innenwiderstand) wird direkt an die Klemmen S+ und S- (18 V, 4 A Stoßstrom, 250 mA Haltestrom) angeschlossen. Das integrierte Codelock-Modul aktiviert das REG-Türöffnerrelais Best.Nr. 346230 (im Lieferumfang), das Türöffnerrelais direkt am Lautsprechermodul oder den Wechselkontakt (C-NO-NC) welcher am Codelockmodul selbst enthalten ist. Status-LED zur Anzeige des Zugangsstatus. Nächtliche LED-Hintergrundbeleuchtung.Schutzart IP 54, Schlagfestigkeit IK 08, Abmessungen: B x H: 138 x 235 mm, Farbe: ähnlich RAL 9018-1 Video-Netzgerät-1 REG-Türöffnerrelais Best.Nr. 346230-1 hörerlose Aufputz-Hausstation CLASSE 100 A16E Freies Gegensprechen, neben den beiden physischen Gesprächstasten (Gespräch annehmen bzw. beenden) verfügt sie über 3 Sensortasten für: Tür öffnen, Treppenhauslicht einschalten (Aktivator Best.Nr. 346210 wird benötigt) und Türstation ein- bzw. umschalten sowie über 4 frei konfigurierbare Zusatztasten (z. B. Intern Sprechen, zusätzlicher Türöffner, etc.). 16 melodische Ruftöne einstellbar. Inkl. Arztschaltung/Türomatfunktion. Für Tür-/Etagenruf mit Rufunterscheidung. Die Lautstärke des Ruftons wird mittels seitlichem Regler eingestellt. LED-Anzeige für: Ruftonabschaltung, Türöffner- und Verbindungsstatus. Aufputzmontage mittels mitgelieferter Wandhalterung. Ein Tischzubehör (Best.Nr. 344692) ist separat erhältlich. Anschluss für BUS, Etagenruf und Zusatzläutewerk. Maße B x H x T: 102 x 155 x 18,5 mm-Schaltplan und Bedienungsanleitungen

Technische Daten

Anzahl der Innenstationen	1	Anzahl der Außenstationen	1	Installationstechnik	Bus-System
Farbe der Innenstation	weiß	Farbe der Außenstation	grau	Mit Video	Nein
Montageart Innenstation	Aufputz	Montageart Außenstation	Aufputz	Werkstoff der Außenstation	Aluminium
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen	3	Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen	16	Bildsystem	PAL
Verbindung mit Smartphone möglich	Nein	Interkommunikation	Nein	Freisprechen	Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja	Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)	Nein	Mit Memory-Funktion	Nein
Manuell einstellbare Kamera	Nein	Textfeld/Beschriftungsfläche	Ja	Hörgerätekompatibel	Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	85176920
Gewicht	1.788 kg				

Abbildungen

Produktbild Vorderseite



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Gebrauchsanleitung