# PRODUKTDATENBLATT

## FI-Schalter, 125A, 4p, 100mA, Typ A

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120359981 |
| EAN | 4015081676583 |
| Hersteller Artikelnummer | 171175 |
| Hersteller Typ | FRCMM-125/4/01-A |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,41 |
| Zolltarif Nr. | 85362090 |

Fehlerstrom-Schutzschalter FRCmM-125, 4-polig, Bemessungsstrom In: 125 A, Bemessungskurzschlussfestigkeit Icn: 10 kA mit Vorsicherung kA, Bemessungsfehlerstrom IΔN: 0.1 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Polzahl** | 4 | **Bemessungsstrom** | 125 A | **Bemessungsfehlerstrom** | 0.1 A |
| **Fehlerstrom-Typ** | A | **Breite in Teilungseinheiten** | 4 | **Bemessungsspannung** | 415 V |
| **Bemessungsisolationsspannung Ui** | 440 V | **Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp** | 4 kV | **Montageart** | DIN-Schiene |
| **Selektiver-Typ** | Nein | **Kurzzeitverzögerter Typ** | Nein | **Kurzschlussfestigkeit (Icw)** | 10 kA |
| **Stoßstromfestigkeit** | 0.25 kA | **Spannungsart** | AC | **Mit Verriegelungsvorrichtung** | Ja |
| **Frequenz** | 50 Hz | **Zusatzeinrichtungen möglich** | Ja | **Schutzart (IP)** | IP20 |
| **Einbautiefe** | 70.5 mm | **Umgebungstemperatur während des Betriebs** | -25 .. 60 °C | **Verschmutzungsgrad** | 2 |
| **Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig** | 1.5 .. 16 $mm^2$ | **Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig** | 1.5 .. 50 $mm^2$ | **Farbe** | grau |
| **RAL-Nummer (ähnlich)** | 7035 | **Gerätebreite** | 70 mm | **Explosionsgeschützt** | Nein |
| **Gerätehöhe** | 80 mm | **Gerätetiefe** | 76 mm | **Herkunftsland** | DE |
| **Zolltarifnummer** | 85362090 | **Gewicht** | 0.410 kg | | |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*