



Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung können Sie für dieses Produkt – bei entsprechender Registrierung – eine 3-jährige Garantie erwerben. Alle Infos zu Garantiebedingungen



DIGITRADIO 1 A

Portables DAB+/UKW-Radio mit integriertem Akku und ASA-Warnfunktion

Farbe	EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
Schwarz/Silber	4019588497108	0100/4997	514 g	276 g	15,5 x 9,1 x 3,1 cm	17 x 17 x 5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit RDS

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

Hochwertiges OLED-Display

Integrierter, wechselbarer Akku für bis zu 10 Stunden Wiedergabe

Frei belegbare Sender-Direktwahltaste

opt. Wiedergabe von

Sicherheitsmeldungen über DAB+

SONSTIGES

abmasse_stationaer : Ja

abmasse_portabel : Ja

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Portables Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung : 1 W (RMS)

Mono-Lautsprecher : Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

DISPLAY

Typ : OLED

FUNKTIONEN

ASA Warnmeldungen über DAB+ : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Slowenisch

STROMVERSORGUNG

Akku wechselbar : Ja

Akku integriert : Ja

Akkutyp : Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050 mAh

Akkulauzeit : bis zu 10 Stunden

Akkuladung per USB : Ja

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteilart : Extern

Leistung Netzteil : 5 10 W

USB Netzteil enthalten : Ja

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,3 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 6 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 1 A, Akkupack, Netzteil, Bedienungsanleitung

Testurteil(e) DIGITRADIO 1 A



Gut (84,3%)
SATVISION 11/2025



Akku zu DIGITRADIO 1/2, TECHNIRADIO RDR/6

Reserve-/Wechselakku für diverse Radiomodelle

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588100299	weiß	1002/4997	40 g	22 g	34 x 54 x 5 mm	21 x 7,5 x 11,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Ersatzakku kompatibel zu DIGITRADIO 1, DIGITRADIO 2, TECHNIRADIO RDR, TECHNIRADIO 6, VIOLA 3, Nordmende Transita 100 und Transita 200

Einfacher Austausch über das Akkufach des jeweiligen Radios

Reserve für unterwegs: Tauschen Sie den Akku Ihres Digitalradios jederzeit für längere Laufzeit aus

Passt in jede Tasche: Kompakte Abmessung (BxHxT) von 34 x 54 x 5 mm

Akku lässt sich im jeweiligen Radio über das im Lieferumfang des Radios enthaltene Ladekabel aufladen

BL-5C Akku: Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku mit 3.7 Volt und 1050 mAh, Nennspannung 230 V, Akkulaufzeit variiert je nach Gerät

LIEFERUMFANG

BL-5C Akku