



DIGITRADIO 41

DAB+/UKW-Radiowecker mit Bluetooth-Funktion

Farbe	EAN	Art.-Nr.
schwarz	4019588051041	0000/5104

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW-Radio (mit RDS und PLL)
- Mehrfarbiger LED-Ring
- Zwei Radiowecktimer möglich
- Wecken mit Radiosender, Signalton oder Naturgeräuschen
- Einstellbarer Weckrhythmus
- Snooze- und Sleep-Funktion
- Dimmbares LCD-Segment Display
- Bluetooth 5.3-Audiostreaming (Empfang)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 0 - 40 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87,5 - 108 MHz

Antenne: DAB+/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung: 3 W (RMS)

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Snooze-Funktion: Ja

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 5,3

A2DP (Streaming von Audiodaten): Ja

DISPLAY

Typ: LED-Segment

Dimmbar: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 5V / 1000 mA

Netzteilart: Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 41, Netzteil, Bedienungsanleitung