



**Jetzt auch mit
DiseqC Unterstützung**

Stacker De-Stacker

Stacker/deStacker (engl. für stapeln und entstapeln) führt zwei Koax-Leitungen zu einer Koax-Leitung zusammen und kann überall da eingesetzt werden, wo eine zweite Koax-Leitung nicht installiert werden kann.

Der Stacker/deStacker kann bei Kabellängen bis zu 30 Meter eingesetzt werden.

Die Eingangsfrequenzen 1 x (950-2150 Mhz.) und 1 x (5-2150 Mhz.) werden dabei gestapelt (to stack) und im Bereich 5-3700 Mhz. über nur eine Koax-Leitung transportiert.

Am Ende der Leitung wird der "deStacker" eingesetzt und entstapelt dann wieder in zwei Koax-Leitungen. Es können dann zwei Single-Receiver oder ein Twin-Receiver ohne Funktionseinschränkung betrieben werden!

Stacker/de Stacker arbeitet in Verbindung mit Twin oder Quad LNB's, oder kann an einen Multischalter angeschlossen werden.

Das terr. Signal (5-950 Mhz.) wird ebenfalls mit übertragen.

Technische Daten:

Stacker

RF Connectors (75 Ohm) 'F' Type:

LNB 1(umgewandelt) Eingang: 950MHz - 2150 MHz

LNB 2 Eingang: 47MHz - 2150 MHz

Gemeinsamer Ausgang: 47MHz - 3700 Mhz

Dämpfung:

LNB 1(umgewandelt) : 0 dB

LNB 2 : -2 dB

Stromversorgung:

Unterstützt vom De-Stacker

Abmessung (Wasserfestes Gehäuse):

155 x 122 x 35mm excl. support bracket
(18mm deep)

De-Stacker

RF Connectors (75Ohm) 'F' Type:

LNB 1(umgewandelt) Ausgang: 950MHz - 2150 MHz

LNB 2 Ausgang: 47MHz - 2150 Mhz

Gemeinsamer Eingang: 47MHz - 3700 Mhz

Dämpfung / Verstärkung:

LNB 1(umgewandelt): 0 dB +9 dB

LNB 2: -2 dB +6 dB

Stromversorgung:

Externes Netzteil (inklusive)

Abmessung:

116 x 90 x 32mm excl. Connectors.

