

DVB-T/-T2-Antenne, aktiv

BZD 40 | 20710005



DIGITALRADIO
Radio der Zukunft

Aktive VHF-/UHF-Antenne zum Empfang digitaler terrestrischer TV- und Radio-Programme (DVB-T/-T2).

- DVB-T/-T2-Antenne für die Außenanwendung
- Für horizontale und vertikale Polarisation
- Ansprechendes und platzsparendes Design
- Aktive Antenne mit integriertem Verstärker
- Extrem niedrige Rauschzahl
- Einfache Wand-, Mast- oder Balkon-Montage
- Anschluss: F-Buchse mit Wetterschutzkappe
- Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über das Koaxialkabel durch den angeschlossenen DVB-T/-T2-Receiver, oder mit Netzteil NCF 18 und Fernspeiseweiche WFS 28



- Mitgeliefertes Zubehör:
 - Wetterschutzkappe, Schutzart: IP 54
 - Befestigungsmaterial für Wand- oder Balkon-Montage
 - 10-m-Anschlusskabel, F-Stecker und IEC-Stecker

Technische Daten

Typ Bestell-Nr.		BZD 40 20710005
Empfangsbereich	MHz	174-230/470-862
Güte ¹⁾	dB/K	Typ. -32
Verstärkung	dB	B III: 18, B IV/V: 15
Max. Ausgangspegel ²⁾	dBμV	95
Windlast (siehe Seite 55)	N	39
Zulässige Fernspeisespannung der Antenne	V	5-25
Abmessungen	mm	204 x 196 x 71 ³⁾
Verpackungs-Einheit/Gewicht	St./kg	1 (10)/1,1
Maße der Einzelverpackung	mm	210 x 250 x 75

¹⁾ In Bereichsmittle, bei 8-MHz-Bandbreite und Tu 290 K

²⁾ Nach EN 50083-5 für 60-dB-KMA (3. Ordnung)

³⁾ Mit Halter

Weiterführende Informationen

Aktuelle Informationen zu DVB-T/-T2-Antennen und -Receivern von Kathrein finden Sie im Spezial-Prospekt „Receiver-Programm“, den Sie unter „www.kathrein.com“ online bestellen oder downloaden können. Diesen Prospekt können Sie auch als gedruckte Ausgabe bei unseren Vertriebszentren, Niederlassungen oder direkt im Werk bestellen. Die Anschriften hierfür finden Sie auf der Seite 274.

