



BERKER KNX-RF R.x Taste 4fach polarweiß glänzend
Art. Nr. 85648139

- Taste für Berker.Net Einsatz
- Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler
- Betriebsspannung über Berker.Net Einsatz
- Integration in Serie 1930 mittels Rahmen 13820X

Funk-Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 4 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja	Ausführung der Oberfläche	glänzend
Eigenschaft und Funktion	KNX-RF	RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Funk bidirektional	Ja	Transparent	Nein
Schalterprogramm	R.x/Serie 1930/R.classic	Farbe	polarweiß glänzend
Werkstoff	Kunststoff	Technologie	Berker.Net
Werkstoffgüte	Thermoplast	EAN	4011334382720
Oberflächenschutz	unbehandelt		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Netz-Einsatz: 8502010x
Zubehör	XXXX-002	Schalt-Einsatz 1fach: 8512110x
Zubehör	XXXX-003	Relais-Einsatz: 8512120x
Zubehör	XXXX-004	Schalt-Einsatz 2fach: 8512220x
Zubehör	XXXX-005	Tastdimmer (R, L): 8542110x
Zubehör	XXXX-006	Rahmen 1fach für Zentralstück Ø 58 mm: 13820x