


BERKER KNX-RF R.x Wandsender 1fach flach polarweiß glänzend
Art. Nr. 85655239

- Wandsender für Berker KNX-RF Produkte
- Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen mit Schrauben
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler
- Batterieversorgt, Type CR 2430
- Montageart: Up

3 V= Batterie-Lebensdauer ca. 5 Jahre Funk-Sendefrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 2 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja
Eigenschaft und Funktion	KNX-RF
Montageart	Aufputz
Funk bidirektional	Ja
Montageart	Unterputz
Mit Busankopplung	Ja
Ausführung	Wandsender komplett
Ausführung	Wandsender komplett
Anzahl der Kanäle	2
Schalterprogramm	R.1/R.3/R.8

Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	glänzend
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein
Farbe	polarweiß glänzend
Technologie	KNX-RF
EAN	4011334370581