


BERKER .net Universal-Schalteinsatz 2fach Up
Art. Nr. 85122200

- Betriebsspannung: 230 V AC
- Dimmbare 230 V LED-Lampen: je Kanal 12 – 54 W
- Dimmbare Energiesparlampen: je Kanal 15 – 54 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: je Kanal 35 – 300 W
- Dimmbare, konventionelle Trafos: je Kanal 35 – 300 VA
- Elektronische Trafos und Bi-Mode Trafos: je Kanal 35 – 300W
- Anzahl Nebenstellen: unbegrenzt
- Leitungslänge Nebenstellen: max. je Kanal 50 m
- Montageart: Up

50/60 Hz, Leistungsaufnahme (Standby)

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement	Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Unterputz	Werkstoff	sonstige
Ausführung	sonstige	Werkstoffgüte	sonstige
Nebenstelleneingang	Ja	Oberflächenschutz	sonstige
Lichtwertspeicher	Nein	Transparent	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja	Nennspannung	230 V
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Nein	Kanalzahl	2
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein	Befestigungsart	Krallenbefestigung
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein	Produktgruppe	Einsatz
Verwendbar mit Funktaste	Ja	EAN	4011334375951
Ausführung	eckiger Tragring		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-001	Taste für Schalter/Dimmer 2fach: 85142xx
Zubehör	XXXX-002	KNX Funk Taste 2fach quicklink: 85146xx
Zubehör	XXXX-003	KNX Funk Taste 4fach quicklink: 8564xx