


**BERKER KNX-Funk Q.x Bewegungsmelder Komfort 1,1 m anthrazit samt**
**Art. Nr. 85345126**

- Montage 1,1 m Erfassungsbereich 12 x 16 m rechteckig
- Montage 2,2 m Erfassungsbereich 8 x 12 m rechteckig
- Erfassungsbereich je Seite von 45° – 90° einstellbar
- Taste für Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation, Lasteinstellung)
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler

Nennmontagehöhe 1,1 m Reichweite frontal ca. 12 m Reichweite seitlich je ca. 8 m Erfassungsfeld rechteckig ca. 12 x 16 m Erfassungswinkel je Seite einstellbar ca. 45 - 90 ° Erfassungsebenen 3 Schaltsegmente ? Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca. 10 - 100 % Ansprechhelligkeit einstellbar ca. 5 - 1000 / unendl. lx Nachlaufzeit einstellbar ca. 1 - 3 h Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50% für 30 s Funk-Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 1 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

**Technische Information**

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Bussystem KNX-RF (Funk)   | Ja              |
| Funk bidirektional        | Ja              |
| Ausführung                | Bewegungsmelder |
| Montageart                | Unterputz       |
| Ausführung                | Bewegungsmelder |
| Montageart                | Unterputz       |
| Produktgruppe             | Bewegungsmelder |
| Schalterprogramm          | Q.1/Q.3/Q.7     |
| Werkstoff                 | Kunststoff      |
| Werkstoffgüte             | Thermoplast     |
| Oberflächenschutz         | lackiert        |
| Ausführung der Oberfläche | matt            |
| RAL-Nummer (ähnlich)      | 7021            |
| Transparent               | Nein            |
| Mit Busankopplung         | Ja              |
| Nebenstelleneingang       | Nein            |
| Farbe                     | anthrazit samt  |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Unterkriechschutz                     | Nein          |
| Betriebsartenschalter                 | Ja            |
| Tierschneise                          | Nein          |
| Treppenlichtautomatik                 | Nein          |
| Ansprechhelligkeit einstellbar        | Ja            |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Ja            |
| Ausschaltverzögerung selbstlernend    | Nein          |
| Technologie                           | KNX-RF        |
| Montagehöhe                           | 1,1 m         |
| Optimale Montagehöhe                  | 1,1 m         |
| Max. Reichweite zu einer Seite        | 8 m           |
| Max. Reichweite frontal               | 12 m          |
| Anzahl der Kanäle                     | 1             |
| Min. Einschaltdauer                   | 1 s           |
| Max. Einschaltdauer                   | 180 min       |
| EAN                                   | 4011334382638 |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                       |
|---------|----------|-----------------------------------|
| Zubehör | 85020100 | Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz |
| Zubehör | 85121100 | Schalt-Einsatz 1fach              |
| Zubehör | 85121200 | Relais-Einsatz                    |
| Zubehör | 85421100 | Tastdimmer (R, L)                 |
| Zubehör | 85421200 | Universal-Tastdimmer 1fach        |