


BERKER KNX-Funk Q.x Bewegungsmelder Komfort 1,1 m polarweiß samt
Art. Nr. 85345129

- Montage 1,1 m Erfassungsbereich 12 x 16 m rechteckig
- Montage 2,2 m Erfassungsbereich 8 x 12 m rechteckig
- Erfassungsbereich je Seite von 45° – 90° einstellbar
- Taste für Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation, Lasteinstellung)
- werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler

Nennmontagehöhe 1,1 m Reichweite frontal ca. 12 m Reichweite seitlich je ca. 8 m Erfassungsfeld rechteckig ca. 12 x 16 m Erfassungswinkel je Seite einstellbar ca. 45 - 90 ° Erfassungsebenen 3 Schaltsegmente ? Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca. 10 - 100 % Ansprechhelligkeit einstellbar ca. 5 - 1000 / unendl. lx Nachlaufzeit einstellbar ca. 1 - 3 h Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50% für 30 s Funk-Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 1 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja
Funk bidirektional	Ja
Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
Ausführung	Bewegungsmelder
Montageart	Unterputz
Produktgruppe	Bewegungsmelder
Schalterprogramm	Q.1/Q.3/Q.7
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
RAL-Nummer (ähnlich)	9010
Transparent	Nein
Mit Busankopplung	Ja
Nebenstelleneingang	Nein
Farbe	polarweiß samt

Unterkriechschutz	Nein
Betriebsartenschalter	Ja
Tierschneise	Nein
Treppenlichtautomatik	Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja
Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Montagehöhe	1,1 m
Technologie	KNX-RF
Optimale Montagehöhe	1,1 m
Max. Reichweite zu einer Seite	8 m
Max. Reichweite frontal	12 m
Anzahl der Kanäle	1
Min. Einschaltdauer	1 s
Max. Einschaltdauer	180 min
EAN	4011334374565

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85020100	Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz
Zubehör	85121100	Schalt-Einsatz 1fach
Zubehör	85121200	Relais-Einsatz
Zubehör	85421100	Tastdimmer (R, L)
Zubehör	85421200	Universal-Tastdimmer 1fach
Zubehör	XXXX-001	Netz-Einsatz: 85020100
Zubehör	XXXX-002	Schalt-Einsatz 1fach: 85020100
Zubehör	XXXX-003	Relais-Einsatz: 85121200

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	XXXX-004	Tastdimmer (R, L): 85421100
Zubehör	XXXX-005	Universal-Tastdimmer 1fach: 85421200