


**BERKER KNX-RF K.1 Bewegungsmelder Komfort 1.1m polarweiß glänzend**
**Art. Nr. 85345179**

- Montage 1,1 m Erfassungsbereich 12 x 16 m rechteckig
- Montage 2,2 m Erfassungsbereich 8 x 12 m rechteckig
- Erfassungsbereich je Seite von 45° – 90° einstellbar
- Taste für Sonderfunktionen (Party, Teach-In, Sperre, Anwesenheitssimulation, Lasteinstellung)
- Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler

Nennmontagehöhe 1,1 m Reichweite frontal ca. 12 m Reichweite seitlich je ca. 8 m Erfassungsfeld rechteckig ca. 12 x 16 m Erfassungswinkel je Seite einstellbar ca. 45 - 90 ° Erfassungsebenen 3 Schaltsegmente ? Ansprechempfindlichkeit einstellbar ca. 10 - 100 % Ansprechhelligkeit einstellbar ca. 5 - 1000 / unendl. lx Nachlaufzeit einstellbar ca. 1 - 3 h Ausschaltvorwarnung auf Dimmwert 50% für 30 s Funk-Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 1 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

**Technische Information**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Technologie               | KNX-RF             |
| Bussystem KNX-RF (Funk)   | Ja                 |
| Funk bidirektional        | Ja                 |
| Ausführung                | Bewegungsmelder    |
| Montageart                | Unterputz          |
| Ausführung                | Bewegungsmelder    |
| Montageart                | Unterputz          |
| Schalterprogramm          | K.1                |
| Werkstoff                 | Kunststoff         |
| Werkstoffgüte             | Thermoplast        |
| Oberflächenschutz         | unbehandelt        |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend           |
| RAL-Nummer (ähnlich)      | 9010               |
| Transparent               | Nein               |
| Mit Busankopplung         | Ja                 |
| Nebenstelleneingang       | Nein               |
| Farbe                     | polarweiß glänzend |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Unterkriechschutz                     | Nein            |
| Betriebsartenschalter                 | Ja              |
| Tierschneise                          | Nein            |
| Treppenlichtautomatik                 | Nein            |
| Ansprechhelligkeit einstellbar        | Ja              |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | Ja              |
| Ausschaltverzögerung selbstlernend    | Nein            |
| Montagehöhe                           | 1,1 m           |
| Produktgruppe                         | Bewegungsmelder |
| Optimale Montagehöhe                  | 1.1 m           |
| Max. Reichweite zu einer Seite        | 8 m             |
| Max. Reichweite frontal               | 12 m            |
| Anzahl der Kanäle                     | 1               |
| Min. Einschaltdauer                   | 1 s             |
| Max. Einschaltdauer                   | 180 min         |
| EAN                                   | 4011334374497   |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                       |
|---------|----------|-----------------------------------|
| Zubehör | 85421200 | Universal-Tastdimmer 1fach        |
| Zubehör | 85421100 | Tastdimmer (R, L)                 |
| Zubehör | 85121200 | Relais-Einsatz                    |
| Zubehör | 85121100 | Schalt-Einsatz 1fach              |
| Zubehör | 85020100 | Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz |
| Zubehör | XXXX-001 | Netz-Einsatz: 85020100            |
| Zubehör | XXXX-002 | Schalt-Einsatz 1fach: 85020100    |
| Zubehör | XXXX-003 | Relais-Einsatz: 85121200          |

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                          |
|---------|----------|--------------------------------------|
| Zubehör | XXXX-004 | Tastdimmer (R, L): 85421100          |
| Zubehör | XXXX-005 | Universal-Tastdimmer 1fach: 85421200 |