



**BERKER KNX-RF S.1 Wandsender 2fach flach Solar weiß glänzend**
**Art. Nr. 85656182**

- Wandsender für Berker KNX-RF Produkte
- Spannungsversorgung über Solarzellen
- Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen mit Schrauben
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler
- Montageart: Up

3 V= Durchschnittliche Helligkeit ca. 300 Lux 6h/Tag Funk-Sendefrequenz 868,3 MHz Funkprotokoll KNX-Funk Transmitter duty cycle 1 % Empfänger-Kategorie 2 Funk-Kanäle 4 quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger Funk-Sendeleistung

**Technische Information**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Bussystem KNX-RF (Funk) | Ja                  |
| Technologie             | KNX-RF              |
| Produktgruppe           | Wandsender flach    |
| Funk bidirektional      | Ja                  |
| Montageart              | Aufputz             |
| Montageart              | Unterputz           |
| Mit Busankopplung       | Ja                  |
| Ausführung              | Wandsender komplett |
| Ausführung              | Wandsender komplett |
| Anzahl der Kanäle       | 4                   |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Schalterprogramm          | S.1           |
| Werkstoff                 | Kunststoff    |
| Werkstoffgüte             | Thermoplast   |
| Oberflächenschutz         | unbehandelt   |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend      |
| RAL-Nummer (ähnlich)      | 1013          |
| Transparent               | Nein          |
| Farbe                     | weiß glänzend |
| EAN                       | 4011334369615 |