


BERKER KNX-Funk K.5 Jalousie-Schaltuhr Aluminium lackiert
Art. Nr. 85745177

- 2 Programmspeicher
- Astro-, Ferienprogramm
- Partyfunktion
- Anzeige beleuchtet
- Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler

Lamellenverstellung bei Tasten 0,5 s minimale Lamellen-Verstellzeit ca. 150 ms Umschaltzeit bei Richtungswechsel 1 s Betriebstemperatur -5 ... +45 °C, relative Luftfeuchte 0 - 65 % keine Betauung Steuerung über Tasten, Funk-Sender und Schaltzeiten niedriger Eigenenergiebedarf Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte Lamellenstand für Szene speicherbar Astroprogramm für Fahren bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor mit Tastensperre Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrungssicherung) Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar) 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten Mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb LC-Display leuchtet während der Bedienung LC-Display Kontrast einstellbar Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar Resetfunktion (auf Werkseinstellung) quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja	Anwesenheitssimulation	Nein
Technologie	KNX-RF	Sommer-/Winterzeit	Ja
Funk bidirektional	Ja	Funkgesteuert (DCF77)	Nein
Tagesprogramm	Ja	GPS	Nein
Wochenprogramm	Ja	Farbe	alu matt, lackiert
Jahresprogramm	Nein	Mit Busankopplung	Ja
Schalterprogramm	K.5	Mit Speicherkarte	Nein
Astroprogramm	Ja	Feiertags-Fortschreibung	Nein
Montageart	Unterputz	Nebenuhren über Bus steuerbar	Nein
Montageart	Unterputz	Schutzart (IP)	IP20
Externe Programmierung	Ja	Produktgruppe	Beschattung
Anzahl der Kanäle	2	EAN	4011334382393
Anzahl der Ausgänge	1		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85221100	Jalousie-Einsatz Komfort
Zubehör	85020100	Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz
Zubehör	HTRC321B	KNX-Funk Helligkeitssensor Ap