



BERKER KNX-RF S.1/B.x Jalousie-Schaltuhr polarweiß glänzend
Art. Nr. 85745189

- 2 Programmspeicher
- Astro-, Ferienprogramm
- Partyfunktion
- Anzeige beleuchtet
- Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler

Lamellenverstellung bei Tasten 0,5 s minimale Lamellen-Verstellzeit ca. 150 ms Umschaltzeit bei Richtungswechsel 1 s Betriebstemperatur -5 ... +45 °C, relative Luftfeuchte 0 - 65 % keine Betauung Steuerung über Tasten, Funk-Sender und Schaltzeiten niedriger Eigenenergiebedarf Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte Lamellenstand für Szene speicherbar Astroprogramm für Fahren bei Sonnenaufgang/-untergang mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe Sonnenschutz und dämmerungsgeführtes Abfahren mit Funk-Helligkeitssensor mit Tastensperre Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Aussperrungssicherung) Standalone-Programm Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar) 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Fahrzeiten Mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb LC-Display leuchtet während der Bedienung LC-Display Kontrast einstellbar Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar Resetfunktion (auf Werkseinstellung) quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System

Technische Information

Bussystem KNX-RF (Funk)	Ja	Anwesenheitssimulation	Nein
Technologie	KNX-RF	Sommer-/Winterzeit	Ja
Funk bidirektional	Ja	Funkgesteuert (DCF77)	Nein
Tagesprogramm	Ja	GPS	Nein
Wochenprogramm	Ja	Farbe	polarweiß glänzend
Jahresprogramm	Nein	Mit Busankopplung	Ja
Schalterprogramm	S.1/B.3/B.7	Mit Speicherkarte	Nein
Astroprogramm	Ja	Feiertags-Fortschreibung	Nein
Montageart	Unterputz	Nebenuhren über Bus steuerbar	Nein
Montageart	Unterputz	Schutzart (IP)	IP20
Externe Programmierung	Ja	Produktgruppe	Beschattung
Anzahl der Kanäle	2	EAN	4011334375258
Anzahl der Ausgänge	1		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	85221100	Jalousie-Einsatz Komfort
Zubehör	85020100	Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz
Zubehör	HTRC321B	KNX-Funk Helligkeitssensor Ap