



**BERKER KNX-RF Q.x Taste 1fach alu samt**
**Art. Nr. 85145124**

- Taste für Berker.Net Einsatz
- Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler
- Betriebsspannung über Berker.Net Einsatz

KNX-Funk Taste 1fach quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert. KNX-Funk Taste 1-fach quicklink zum Aufstecken auf passende Berker.Net Einsätze. Zur manuellen Betätigung oder Fernbedienung von unterstützten Funktionen via KNX-Funk. Niedriger Eigenenergiebedarf, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige möglich, Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory, Integration via Medienkoppler ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Betriebsart Ein/Aus, Dimmwert, Helligkeitsanzeige, Taster, Zustandsanzeige, Zwangssteuerung, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilitäts-Anzeige, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Konfigurations- und Funktions-Taste, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Einschalthelligkeit pro Bedienfläche bei Konfiguration mit Dimmeinsatz netzausfallsicher speicherbar, Speicherung von Szenen sperrbar, obere und untere Bedienfläche auf 1-fach Schalt-/Dimmeinsätzen sowie Netz-Einsatz frei konfigurierbar. - Funk Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz - Funkprotokoll KNX-Funk - Transmitter duty cycle 1 % - Empfänger-Kategorie 2 - Anzahl Funk Kanäle 2 - Anzahl quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger - Funk Sendeleistung < 10 mW - Funk Sendereichweite (Freifeld) max. 100 m - Funk-Sendereichweite (Gebäude) - max. 30 m - Betriebstemperatur -5 ... +45°C. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

**Technische Information**

|                         |             |                           |               |
|-------------------------|-------------|---------------------------|---------------|
| Bussystem KNX-RF (Funk) | Ja          | Oberflächenschutz         | lackiert      |
| Technologie             | KNX-RF      | Ausführung der Oberfläche | matt          |
| Funk bidirektional      | Ja          | RAL-Nummer (ähnlich)      | 9006          |
| Schalterprogramm        | Q.1/Q.3/Q.7 | Transparent               | Nein          |
| Werkstoff               | Kunststoff  | Farbe                     | alu samt      |
| Werkstoffgüte           | Thermoplast | EAN                       | 4011334443551 |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                       |
|---------|----------|-----------------------------------|
| Zubehör | 85020100 | Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz |
| Zubehör | 85121100 | Schalt-Einsatz 1fach              |
| Zubehör | 85121200 | Relais-Einsatz                    |
| Zubehör | 85421100 | Tastdimmer (R, L)                 |
| Zubehör | 85421200 | Universal-Tastdimmer 1fach        |