


**BERKER KNX-RF Q.x Zeitschaltuhr alu samt**
**Art. Nr. 85745224**

- Zeitschaltuhr für Berker KNX-RF Produkte
- LC-Display mit Beleuchtung
- Autarker Betrieb mit Einsatz ohne Aktor möglich
- Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten
- Integration in KNX mittels KNX Medienkoppler

KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink Q.1/Q.3 alu samt, lackiert. KNX-Funk Zeitschaltuhr quicklink zum Aufstecken auf passende Berker.Net Einsätze. Zum manuellen, zeitgesteuerten oder automatischen Schalten der angeschlossenen Lasten. Niedriger Eigenenergiebedarf, 2 unabhängige voreingestellte Programmspeicher individuell anpassbar, mit Umschaltung Hand-/Automatikbetrieb, Astroprogramm zum Schalten abhängig von Sonnenaufgang/-untergang, mit Stadt/Land oder Koordinateneingabe, individuell anpassbar, Ferien-Programm zur zufälligen Variation der Schaltzeiten im Automatikbetrieb, Standalone-Programm, Funk- und Nebenstellen-Befehle werden nicht ausgeführt, mit Tastensperre, Party-Funktion, keine Ausführung von Automatik-, Funk- und Nebenstellenbefehlen (Schaltsicherung), Sende- und/oder Empfangsverhalten konfigurierbar, quicklink-Konfiguration über Tasten und Display möglich, quicklink Funktionen: Schalten, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), Integration via Medienkoppler ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Szenenzeitaufwurf, Zeitdimmwert, Taster, Zustandsanzeige, mit automatischer Sommer-/Winterzeit-Umschaltung (abschaltbar), Anzeige der Aufsatz-/Einsatz-Kompatibilität im Display, LC-Display leuchtet während der Bedienung, LC-Display-Kontrast einstellbar, Menüführung in Deutsch, Englisch oder Französisch einstellbar. - Funk Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz - Funkprotokoll KNX-Funk - Anzahl Funk Kanäle 1 - Anzahl quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger - Funk Sendeleistung < 10 mW - Funk Sendereichweite (Freifeld) max. 100 m - Funk-Sendereichweite (Gebäude) max. 30 m - Astrozeitverschiebung ± 2 h - Zufallsgenerator ± 15 min - Ganggenauigkeit ± 3 min /Jahr - Gangreserve ~ 24 h - Anzahl Schaltzeiten für Ein/Aus 20 /Tag - Betriebstemperatur -5 ... +45°C. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm. Material: Kunststoff, Duroplast, halogenfrei.

**Technische Information**

|                         |             |                               |               |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|
| Bussystem KNX-RF (Funk) | Ja          | Anwesenheitssimulation        | Nein          |
| Technologie             | KNX-RF      | Sommer-/Winterzeit            | Ja            |
| Funk bidirektional      | Ja          | Funkgesteuert (DCF77)         | Nein          |
| Tagesprogramm           | Ja          | GPS                           | Nein          |
| Wochenprogramm          | Ja          | Farbe                         | alu samt      |
| Jahresprogramm          | Nein        | Mit Busankopplung             | Ja            |
| Schalterprogramm        | Q.1/Q.3/Q.7 | Mit Speicherkarte             | Nein          |
| Astroprogramm           | Ja          | Feiertags-Fortschreibung      | Nein          |
| Montageart              | Unterputz   | Nebenuhren über Bus steuerbar | Nein          |
| Externe Programmierung  | Ja          | Schutzart (IP)                | IP20          |
| Anzahl der Kanäle       | 1           | EAN                           | 4011334443728 |
| Anzahl der Ausgänge     | 1           |                               |               |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                       |
|---------|----------|-----------------------------------|
| Zubehör | 85020100 | Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz |
| Zubehör | 85121200 | Relais-Einsatz                    |