



FERMAX MEET Relais Decoder f. MEET Lift-Steuerung u. Monitor

Art. Nr. **F1616**

- Systemtechnologie: Meet
- Spannungsversorgung: 12V DC
- Anschluss über RS485/MODBUS
- Kontaktbelastung 24V / 10A
- Relais zur Liftsteuerung (10 Schaltmöglichkeiten)
- Relais als Schaltaktor bei Monitor (8 Schaltmöglichkeiten)
- Montage: REG, 8TE

10-Relais Decoder: Merkmale und Funktionen: Schaltzeit: Relais in Kombination mit Monitor: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30 oder 60 Sekunden; Relais in Kombination mit Liftsteuerung: bis 255 Sekunden; 10 potentialfreie Wechselschaltrelais C, NO, NC; Kontaktbelastung: max. 24VDC / 10A; Spannungsversorgung: 7 - 24VDC z.B. über F4813 (Netzgerät ist in eigener Position beschrieben); Funktionsanzeige über LEDs; Kommunikation zwischen Liftkontroll-Gateway / Monitor und Relais Decoder über Standard-Modbus-Protokoll (RS-485); Liftsteuerung: Max. 32 Relais Decoder pro Liftkontroll-Gateway F9545 (Liftkontroll-Gateway ist in eigener Position beschrieben); Jeder Relaisausgang kann einer Etage (max.320 Etagen) zugeordnet werden; Zusätzliche Funktionen: Anbindung des Relais Decoders an einem Monitor; Ausführung von 8 Schaltbefehle mit individueller Zeiteinstellung (Keine Rufanschaltrelais); Montageart: AP-Montage oder Verteilereinbau; Abmessungen: (H x B x T): 145 x 90 x 40 mm; Farbe: weiß; System: IP Technologie;

Technische Information

Funktion	schalten	Montageart	DIN-Schiene
System Meet	Ja	EAN	8424299016160
Installationstechnik	Netzwerktechnik		

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F4813	Netzgerät