


FERMAX DUOX plus VEO WLAN 1TN Video Set CITYLINE Türstation CODE UP, silber/chrom
Art. Nr. F49071

- Systemtechnologie: DUOX plus
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen
- Anzahl Relais Codetastatur: 2 (z. B. für 2 Türen)
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Türöffnungszeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- Innenstelle mit Hörer
- 4,3" (10,9 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- Inkl. Bildspeicher
- Integrierte WIFI Schnittstelle zur Anbindung an Heimnetzwerk
- Inkl. externe Erreichbarkeit über iOS oder Android App
- Zwei zusätzliche Funktionstasten
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Maße Up-Dose: 115 x 233 x 45 mm (B x H x T)
- Montageart Türstation: Up, 130 x 246 mm (B x H)

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION VIDEO MIT CODETASTATUR; Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 120° H, 80° V; 2 W Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24 V DC, 1 A; Spannungsversorgung Türöffner: 12 V AC, max. 0, 4A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2 W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15 W; Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü; Integrierte digitale Kamera mit verstellbarem Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; Verdeckte Befestigungsschrauben; Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar; Verchromte Einfachaste; Codetastatur mit folgenden Produkteigenschaften: 4-6 stellige Zahlenkombinationen zum Aktivieren von 1., 2. oder beider potentialfreien Relais gleichzeitig (z.B. Tür oder Garagentor öffnen); Schaltspannung: max. 24 V, 1 A; Schaltzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar; Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes; Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige; Tasten blau LED hinterleuchtet; Schutzart: IP43/Tasten IP66; Maße Frontplatte Größe 5, Maße (B x H x T): 130 x 246 mm; Farbe: silber/chrom; 1 Stk. UP-DOSE Größe 5, Maße (B x H x T): 115 x 233 x 45 mm; 1 Stk. DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4825; Produkteigenschaften: Kombination zur Anspeisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen; Input: 240 V / 1,6 A; LED-Anzeige für Betrieb, Überlast und Kurzschluss; Aufteilung auf max. 4 Steigleitungen zu den Innenstellen; Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 10TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP-MONTAGEPLATTE F9447; Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung; Geeignet für alle Monitor-Modelle der Serie VEO, VEO-XS und VEO-XL; Wandmontage; Maße (B x H): 124 x 163 mm; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP WiFi-VEO VIDEO COLOR MONITOR F9446; Produkteigenschaften: Eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers; Steckbare Hörschnur; 4,3" (10,9cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9; 4 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste; Mithörersperre; Elektronische Abschaltung; Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden; Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden; 2 zusätzliche Schaltfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar; Ruftonlautstärkenregulierung und Ruftonabschaltung; Melodiewahl (5 Optionen); Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf); Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Wohneinheit betreten zu müssen. Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD); LED Anzeige: Rot: aktivierte Ruftonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige; Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen); Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar; Integrierte WLAN (Wi-Fi) Schnittstelle für die Anbindung an das bestehende Netzwerk für die externe Erreichbarkeit über iOS oder Android APP (im jeweiligen Store downloadbar); LED für Netzwerkstatus - Anzeige; Maße: (B x H x T): 200 x 200 x 46 mm; Farbe: weiß; System: DUOX plus;

Technische Information

Mit Video	Ja
System DUOX	Ja
Anzahl der Innenstationen	1
Anzahl der Außenstationen	1
Installationstechnik	Bus-System

Bildsystem	PAL
Verbindung mit Smartphone möglich	Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Öffnungswinkel Kamera	106 °

Montageart Innenstation	Aufputz	Mit Memory-Funktion	Ja
Farbe der Innenstation	weiß	Bildschirmdiagonale	10.9 mm
Montageart Außenstation	Unterputz	Bildschirmdiagonale in Zoll	4.3
Werkstoff der Außenstation	Aluminium	Manuell einstellbare Kamera	Ja
Farbe der Außenstation	Silber	EAN	8424299490717

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	F8855	Up-Dose Größe 5
Ersatzteil	FPVT09729	Namensschildhalter
Ersatzteil	FPVT09318	Schraubenabdeckung
Ersatzteil	FPVT09378	DUOX Plus Plexiglasscheibe für Skyline und Cityline
Ersatzteil	FPVT09345	Reparaturset für DUOX PLUS Video-CITYMAX-Türstation
Ersatzteil	FPVT09656	Schraubadeckung m. Schrauben und Inbusschlüssel
Zubehör	F2810	Fermax Türöffner Standard
Zubehör	EFF148W.A71	EFF Türöffner wasserdicht
Zubehör	F9445	Innenstelle VEO mit Hörer ohne WIFI
Zubehör	F7065GH	Ap-Gehäuse mit Regendach Größe 5
Zubehör	F8404	Up-Regendach Größe 5
Zubehör	F9447	Montageplatte
Zubehör	F9446	Innenstelle VEO mit Hörer inkl. WIFI
Zubehör	F3233	Relais Basic