


FERMAX DUOX plus VEOXS WLAN 1TN VideoSet CITYLINE Türstation CODE UP, silber/chrom
Art. Nr. F49121

- Systemtechnologie: DUOX plus
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen
- Anzahl Relais Codetastatur: 2 (z. B. für 2 Türen)
- Schutzart: IP43/Tasten IP66
- Türöffnungszeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar
- Innenstelle freisprechend, hörlos
- 4,3" (10,9 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- Inkl. Bildspeicher
- Integrierte WIFI Schnittstelle zur Anbindung an Heimnetzwerk
- Inkl. externe Erreichbarkeit über iOS oder Android App
- Zwei zusätzliche Funktionstasten
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Maße Up-Dose: 115 x 233 x 45 mm (B x H x T)
- Montageart Türstation: Up, 130 x 246 mm (B x H)

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION VIDEO MIT CODETASTATUR - Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 120° H, 80° V; 2 Videotürkommunikationen gleichzeitig bei größeren Anlagen möglich (nur in Verbindung mit VEO und VEO-XS Monitore); 2 W Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner: 12 V AC, max. 0,4 A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15 W; Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü; Integrierte digitale Kamera mit verstellbarem Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; Verdeckte Befestigungsschrauben; Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar; Verchromte Einfachaste; Codetastatur mit folgenden Produkteigenschaften: 4-6 stellige Zahlenkombinationen zum Aktivieren von 1., 2. oder beider potentialfreien Relais gleichzeitig (z.B. Tür oder Garagentor öffnen); Schaltspannung: max. 24 V, 1 A; Schaltzeit von 1 bis 99 Sekunden einstellbar; Für bis zu 100 verschiedene Benutzer/ Codes; Bestätigung der Eingabe erfolgt über akustisches Signal und LED-Anzeige; Tasten blau LED hinterleuchtet; Schutzart: IP43/Tasten IP66; Maße Frontplatte Größe 5, Maße (B x H x T): 130 x 246 mm; Farbe: silber/chrom; 1 Stk. UP-DOSE Größe 5, Maße (B x H x T): 115 x 233 x 45 mm; 1 Stk. DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4826 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen-Sets oder Kleinstanlagen; Input: 240 V / 1,6 A; Output: 24 V DC, 1,5 A; LED Anzeige für Betrieb und Kurzschluss; Keine PREV-Bus Funktion; Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 6TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX NETZGERÄT F4802 für die Spannungsversorgung bauseitig bestehender Türöffner; 240 V / 12 V AC, 1A; Platzbedarf: 4TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP-MONTAGEPLATTE F9447 - Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung; Geeignet für alle Monitor-Modelle der Serie VEO, VEO-XS und VEO-XL; Wandmontage; Maße (B x H): 124 x 163 mm; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP WiFi-VEO-XS VIDEO COLOR MONITOR F9446 - Produkteigenschaften: Freisprechmonitor; 4,3" (10,9 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9; 5 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, Gesprächsannahme-/ Aufgegetaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste; Mithörsperre; Elektronische Abschaltung; Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden; Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden; 2 zusätzliche Schaltfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar; stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes über OSD Menü; Ruftonabschaltung; Melodiewahl (5 Optionen); Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf); Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Mieteinheit betreten zu müssen; stufenlose Lautstärkeregelung des Sprachwiedergabe am Monitor über OSD Menü; Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD); Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast); LED Anzeige: Rot: aktivierte Ruftonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige, Grün: Arztschaltung aktiv (Doormatic); Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit v

Technische Information

Mit Video	Ja
System DUOX	Ja
Anzahl der Innenstationen	1
Anzahl der Außenstationen	1

Bildsystem	PAL
Verbindung mit Smartphone möglich	Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Öffnungswinkel Kamera	106 °

Installationstechnik	Bus-System
Montageart Innenstation	Aufputz
Farbe der Innenstation	weiß
Montageart Außenstation	Unterputz
Werkstoff der Außenstation	Aluminium
Farbe der Außenstation	Silber

Mit Memory-Funktion	Ja
Bildschirmdiagonale	10.9 mm
Bildschirmdiagonale in Zoll	4.3
Manuell einstellbare Kamera	Ja
EAN	8424299491219

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	F8855	Up-Dose Größe 5
Ersatzteil	FPVT09729	Namensschildhalter
Ersatzteil	FPVT09318	Schraubenabdeckung
Ersatzteil	FPVT09378	DUOX plus Plexiglasscheibe für Skyline und Cityline
Ersatzteil	FPVT09345	Reparaturset für DUOX PLUS Video-CITYMAX-Türstation
Ersatzteil	FPVT09656	Schraubadeckung m. Schrauben und Inbusschlüssel
Zubehör	F2810	Fermax Türöffner Standard
Zubehör	EFF148W.A71	EFF Türöffner wasserdicht
Zubehör	F8404	Up-Regendach Größe 5
Zubehör	F7065GH	Ap-Gehäuse mit Regendach Größe 5
Zubehör	F9448	Innenstelle VEO XS freisprechend ohne WIFI
Zubehör	F9447	Montageplatte
Zubehör	F9449	Innenstelle VEO XS freisprechend inkl. WIFI
Zubehör	F3233	Relais Basic