


HOMEMATIC IP Schaltaktor 1-fach Up 16A mit Tastereingang HmIP-FSI16
Art. Nr. EQ-154346A0

- Schaltaktor Up für die komfortable Steuerung von Beleuchtung oder E-Heizungen
- Individuell einstellbare Zeitprofile und Automatisierungen
- Mit Eingang 230 V für Taster oder Schalter zum Steuern des angeschlossenen Verbrauchers
- Leitungslänge Eingang: 20 m
- Schaltleistung: Dauerlast 3220 W (3680 W für 15 min)
- Funkreichweite: 180 m im freien Feld
- Versorgungsspannung: 230 V AC
- Montageart: Up, 54 x 33 x 41 mm (L x B x T)

Der kompakte Homematic IP Schaltaktor mit Tastereingang für die Unterputzdose ermöglicht das komfortable Schalten von Verbrauchern und dient gleichzeitig als smarter Ersatz für herkömmliche Stromstoßschalter. Mit dem Homematic IP Schaltaktor für die Unterputzdose kann die Beleuchtung im Smart Home intelligent gesteuert und mit bestehenden Tastern oder Schaltern bedient werden. Durch einstellbare Zeitprofile kann das Schalten der Beleuchtung individuell an die Tagesabläufe der Bewohner angepasst werden. Flexible Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Homematic IP Geräten ermöglichen zahlreiche weitere Steuerungs- und Automatisierungen. Für kurzzeitige Belastungen von bis zu 15 Minuten können Verbraucher mit einer Leistungsaufnahme von bis zu 3680 W betrieben werden. So lassen sich beispielsweise auch elektrische Radiatoren mit dem smarten Schaltaktor steuern. Der Aktor ist dabei kompakt genug für Unterputz- wie auch für den wetterfesten Außeneinsatz in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25). Neben dem leistungsstarken Schaltrelais verfügt der smarte Aktor auch über einen Eingang für herkömmliche 230 V-Taster. Stromstoßschalter können somit problemlos ersetzt und bestehende Taster weiterverwendet werden. Neben der Steuerung über konventionelle 230 V-Taster oder Schalter, lässt sich der Homematic IP Unterputz-Schaltaktor auch ganz bequem mit jedem anderen Homematic IP Funk-Taster oder per Homematic IP Fernbedienung steuern. In Verbindung mit dem Homematic IP Access Point oder einer Partnerlösung ist zudem eine Bedienung per Sprachbefehl (über Amazon Alexa oder Google Assistant) möglich. Die Einrichtung kann wahlweise per kostenloser Smartphone-App mit gebührenfreiem Cloud-Service über den Homematic IP Access Point oder mit der lokal betriebenen Zentrale CCU3, wie auch mit zahlreichen Partnerlösungen vorgenommen werden. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Intelligenter Schaltaktor für die komfortable Steuerung von Licht oder E-Heizungen. Verfügt über einen Eingang für klassische 230 V-Schalter und Taster und kann somit problemlos bestehende Stromstoßschalter ersetzen. Ermöglicht das Schalten von ohmschen Lasten, LEDs, Energiesparlampen, HV-Halogenlamen, NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo wie auch von Leuchtstofflampen unkompenziert oder parallelkompenziert und von elektrischen Radiatoren.

Technische Information

Technologie	Funk
Einsatzbereich	Schalten
Bauform	Unterputz
Versorgung	Netzversorgt: 230 V AC
Andere Bussysteme	sonstige
Funk bidirektional	Ja
Montageart	Unterputz

Vor Ort-/Handbedienung	Nein
Mit LED-Anzeige	Nein
Max. Schaltleistung	3680 W
Max. Schaltleistung LED	200 W
Max. Schaltstrom	16 A
Schutzart (IP)	IP20
EAN	4047976543465