



BERKER K.5 Hue Funk Wandsender-Modul Kit 2fach edelstahl matt lackiert
Art. Nr. 24127034

- Für die Erstinbetriebnahme ist eine Hue Bridge erforderlich
- Erfordert eine Philips Hue Bridge (v2) und Philips Hue App
- App im Appstore für Android oder iOS verfügbar
- Funk-Sende-/Empfangsfrequenz: 2.4-2.483 GHz
- ZigBee Green Power nach: IEEE 802.15.4
- Funk-Sendereichweite (Gebäude): max. 15 m
- Sendeleistung: ca. 5 mW
- Bauform: Up

Friends of Hue Tasten mit Wippe 2fach, K.5, edelstahl lackiert. Friends of Hue Modul mit 2-fach Wippe (4 Drucktasten) nach Funkstandard ZigBee Green Power IEEE 802.15.4, kompatibel mit Friends of Hue und Apple HomeKit. Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Philips Hue Leuchtmitteln. Batterieloses und wartungsfreies Gerät ohne externe Spannungsversorgung, die Sendeleistung wird aus mechanischer Energie bei Tastenbetätigung gewonnen. Funktion: Zum Schalten, Dimmen und Ansteuern von individuellen Lichtszenen. Die Funktionen der Tasten (Schalten, Dimmen, Szene) müssen in der Philips Hue App konfiguriert werden. Für die Erstinbetriebnahme wird eine Philips Hue Bridge (v2) und Philips Hue App (Android oder iOS) benötigt. Das Funk-Signal wird jeweils beim Drücken und beim Loslassen einer Taste gesendet. Hinweis: Das Gerät ist nur zum Gebrauch in tropf- und spritzwasserfreien Innenbereichen und für den privaten Gebrauch geeignet. Die Montage wird auf einer Gerätedose oder auf einer glatten, ebenen Fläche mit Schrauben oder Klebefolie montiert. Der optionale, notwendige Rahmen kann in 1-fach oder mehrfach Rahmen eingebaut werden.

Technische Information

Bussystem Funkbus	Ja
Montageart	Aufputz
Mit Busankopplung	Ja
Ausführung	Wandsender-Einsatz
Anzahl der Kanäle	2
Schalterprogramm	K.5
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast

Oberflächenschutz	lackiert
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	Edelstahl
RAL-Nummer (ähnlich)	9022
Transparent	Nein
Farbe	edelstahl matt
EAN	4011334531678