



HAGER KNX easy Schaltaktor 1fach 10 A Up

 Art. Nr. **HTXB601B**

- easy Applikation
- Handbedienung im Testbetrieb über Programmiertaste
- Einbau in UP- oder wassergeschützte Abzweigdose
- für 1 Phasenbetrieb
- mit Schraubklemmen
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Max. Schaltleistung bei: 230 V AC
- Schaltstrom bei $\cos \varphi = 0,8$: max. 10
- 230 V LED-Lampen: 5 x 15 W
- Energiesparlampen: 5 x 15 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 600 W
- konventionelle Trafos: 600 VA
- Elektronische Trafos: 600 W
- Leuchtstofflampen mit EVG: 6 x 58 W
- Bauform: Up
- Maße: 44 x 43 x 22,5 mm (L x B x T)

Technische Information

Funk bidirektional	Nein
Montageart	Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Mit LED-Anzeige	Ja
Geeignet für C-Last	Nein
Verschiedene Phasen anschließbar	Nein

Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250616048904