


HAGER KNX Schalt-/Jalousieausgang 2/1fach + 2Eingänge 6A Up
Art. Nr. HTYB692F

- Handbedienung im Testbetrieb über Programmiertaste
- Einbau in UP- oder wassergeschützte Abzweigdose
- Zum Schalten von unabhängigen Lasten oder zur Ansteuerung von Antrieben
- zur Ansteuerung eines Antriebs für Wechselspannung
- mit 2 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte
- mit Sicherheitsfunktionen z. B. für Wind, Regen, Alarm
- mit Sonnenschutzfunktion
- für 1 Phasenbetrieb
- mit Schraubklemmen
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Max. Schaltleistung bei: 230 V AC
- Eingangs-Abtastspannung: 12 V DC
- Schaltstrom bei $\cos \phi = 0,8$: max. 6 A
- 230 V LED-Lampen: 5 x 13 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 500 W
- konventionelle Trafos: 500 VA
- Elektronische Trafos: 500 W
- Bauform: Up
- Maße: 44 x 43 x 22,5 mm (L x B x T)

Technische Information

Funk bidirektional	Nein	Mit Busan Kopplung	Ja
Montageart	Unterputz	Busmodul abnehmbar	Nein
Vor Ort-/Handbedienung	Ja	Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Mit LED-Anzeige	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Geeignet für C-Last	Nein	EAN	3250616059399
Verschiedene Phasen anschließbar	Nein		