



HAGER KNX Schalt-/Jalousieaktor 6/3fach 16 A REG
Art. Nr. HTYA606C

- Betriebsspannung über Bus: 21...32 V DC
- Schaltstrom bei $\cos \varphi = 0,8$: max. 16 A
- 230 V LED-Lampen: 18 x 23 W
- Energiesparlampen: 18 x 23 W
- 230 V Glüh- und Halogenlampen: 2300 W
- konventionelle Trafos: 1600 VA
- Elektronische Trafos: 1200 W
- Leuchtstofflampen unkompensiert: 1200 VA
- Leuchtstofflampen mit EVG: 20 x 36 W
- Bauform: REG, 4 TE (4fach, 6fach) bzw. 6 TE (10fach)

Technische Information

Funk bidirektional	Nein
Montageart	REG
Vor Ort-/Handbedienung	Ja
Größe	4 TE
Mit LED-Anzeige	Ja
Geeignet für C-Last	Nein
Kanalzahl	6/3

Verschiedene Phasen anschließbar	Ja
Mit Busankopplung	Ja
Busmodul abnehmbar	Nein
Modulare Erweiterungsmöglichkeit	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250616059801