


**HAGER Energiezähler 3phasig, direkt 80A, S0, MID**
**Art. Nr. HECP380D**

- Direktanschluss bis 80 A • Digitaler Drehstromzähler, geeicht • Misst Wirk- und Blindenergie in allen 4 Quadranten • Eichung mit MID Beglaubigung • 2 x S0 Impulseausgänge – 2 Tarife • Infrarot KNX Schnittstelle • LCD Display • S0 Schnittstelle: 1 – 1000 p/kWh • Spannungsmessbereich: 92 – 276 V • Strommessbereich: 0,015 – 80 A • Montageart: REG, 4 TE

**Technische Information**

|                      |                                     |                |                                 |
|----------------------|-------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Zählertyp            | elektronisch                        | Geeicht        | Ja                              |
| Genauigkeitsklasse   | B                                   | Zulassung      | Measuring Instruments Directive |
| Polart               | Vierleiter                          | Impulsausgang  | elektrisch                      |
| Ausführung           | Direktmessung                       | Impulsart      | S0                              |
| Energieart           | Wirk- und Blindleistung             | Anzeigeart     | digital                         |
| Type                 | mit S0 Ausgang und IR Schnittstelle | Montageart     | REG                             |
| Geeignet für         | Bezug/Lieferung                     | EDL40-Signatur | Nein                            |
| Tarifausführung      | Zweitarif                           | Mit Sperrcode  | Nein                            |
| Tarifsteuerung       | extern                              | Schutzart (IP) | IP20                            |
| Messungsart Lastgang | Nein                                | EAN            | 3250612231416                   |
| Rücklaufsperr        | Ja                                  |                |                                 |

**Zu diesem Artikel gehört:**

|         | Art.Nr.  | Bezeichnung                                  |
|---------|----------|----------------------------------------------|
| Zubehör | XXXX-001 | KNX-Schnittstelle für Energiezähler: HTXF121 |