


HEMATIC IP Rauchwarnmelder m. Q-Label HmIP-SWSD-2
Art. Nr. EQ-156587A0

- Optischer Streulicht-Rauchwarnmelder mit Q-Label
- Frühzeitige Rauchererkennung und Alarmierung
- Vernetzbar mit bis zu 40 Funkmeldern in 8 Gruppen
- Insektenschutz durch Metallnetz um die Rauchkammer
- Automatische LED-Notbeleuchtung bei Alarm
- Großer Taster für Test und Stummschaltung
- Signalgeber mit 85 dB Lautstärke
- Funkreichweite: 200 m (im freien Feld)
- Spannungsversorgung: 2x 3 V Lithium, Lebensdauer: 10 Jahre
- Montageart: Ap, 145 x 24 mm (Ø x T)

Der Homematic IP Rauchwarnmelder ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und erkennt mit seiner optischen Streulicht-Sensoreinheit zuverlässig Rauchgasentwicklungen in der Raumluft. Im Gegensatz zu den meisten anderen Rauchwarnmeldern, bringt der Homematic IP Warnmelder zahlreiche innovative Funktionen mit. So arbeiten alle in einem Homematic IP System betriebenen Rauchwarnmelder im Kollektiv zusammen - wird also beispielsweise im Keller ein Brand detektiert, melden auch die Rauchwarnmelder in anderen Etagen und Räumen die Gefahr. Darüber hinaus warnen die Melder nicht nur akustisch per Sirene, sondern auch per eingebauter LED-Notbeleuchtung, welche gleichzeitig als Sichthilfe in stark verrauchten Räumen dienen kann. Die Stromversorgung übernehmen zwei fest verbaute Lithium Batterien, welche den Rauchwarnmelder für bis zu 10 Jahre mit Strom versorgen können. Dank der problemlosen Erweiterbarkeit, können bei Bedarf bis zu 40 Rauchwarnmelder mit einem Homematic IP Access Point betrieben werden. Fällt der Strom aus, bleiben die Rauchwarnmelder auch ohne Homematic IP Access Point direkt miteinander vernetzt und damit voll einsatzbereit. Weiterführende Produktinformationen gibt es unter www.homematic-ip.com. Im Download-Bereich ist ein ausführliches Anwenderhandbuch zum Homematic IP System zu finden. Produkteigenschaften Direkt vernetzte Rauchwarnmelder ermöglichen frühzeitige Erkennung gefährlicher Rauchgasentwicklungen durch gemeinschaftliche Alarmmeldung, auch über die kostenlose Homematic IP App. Optischer Streulicht-Rauchwarnmelder mit Q-Label. Zertifiziert nach EN 14604 und vfd 14-01 durch das KRIWAN Testzentrum. Wartungsfreier Betrieb der Rauchwarnmelder durch - entsprechend der Norm - fest eingebaute Batterien mit 10 Jahren Lebensdauer. LED-Notbeleuchtung dient als Sichthilfe in stark verrauchten Räumen. Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen: Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service; Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI; Partnerlösungen von Drittanbietern.

Technische Information

Optische Meldung	Ja
Akustische Meldung	Ja
Lautstärke	85 dB(A)
Mit Orientierungslicht	Ja
Art des Test-/Pauseknopfes	Prüftaste
Montageart	Aufbau
Selbstklebend	Nein
Separater Sockel notwendig	Nein
Standalone	Nein
Vernetzbar über Kabel	Nein
Vernetzbar über Funk (standardmäßig)	Ja
Vernetzbar über Funk (optional)	Nein
Max. Anzahl vernetzbar	40
Primärstromversorgung	Batterie/Akku
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung DC	6 V

Mit Spannungsanzeige	Nein
Mit Backup-Batterie	Nein
Mitgelieferte Batterie	Lithium-Ionen
Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9016
Schutzart (IP)	IP20
Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja
Mit Q-Label	Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Höhe/Tiefe	45 mm
Durchmesser	110 mm
EAN	4047976565870