



ELSNER KNX Schaltaktor 1fach 16 A mit Tasterschnittstelle 4fach Up

Art. Nr. **ELS70574**

- Für 1 Phasen Schaltbetrie
- 230 V Glüh-/Halogen-Lampen: 16A
- 230 V LED-Lampen/EVG: 16A/ 200 µF
- Integrierte Tasterschnittstelle 4-fach, Leitung verlängerbar auf max. 10 m pro Eingang
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Montageart: Up, 52 x 29 mm (Ø x T)

Der potenzialfreie Relais-Ausgang des Aktor KNX R1-B4 compact 16 A schaltet einen Verbraucher bis zu 16 Ampere.

In der Geräte-Applikation können Zeitfunktionen, wie eine Ein- und Ausschaltverzögerung oder Treppenlichtfunktion eingerichtet werden.

Für den Anschluss von Binärkontakten stehen 4 digitale Eingänge zur Verfügung. Hier können z. B. Taster angeschlossen werden.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	Unterputz
Anzahl der digitalen Eingänge	4
Max. Anzahl der Schaltausgänge	1
Max. Schaltstrom	16 A
Mit Busankopplung	Ja

Schutzart (IP)	IP00
Relais	16 A
Type	Schaltaktor
geeignet für C-Last	Nein
EAN	4051996705741