


FERMAX DUOX PLUS VEOXS WLAN 1TN VideoSet CITYLINE Türstation DESFIRE Up,silber
Art. Nr. F49082

- Systemtechnologie: DUOX Plus
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen
- Kartenlesemodul DESFIRE (bis 400 Karten)
- Innenstelle freisprechend, hörlos
- 4,3" (10,9 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- Inkl. Bildspeicher
- Integrierte WIFI-Schnittstelle zur Anbindung an das Heimnetzwerk
- Inkl. externe Erreichbarkeit über iOS oder Android App
- Maße Up-Dose: 115 x 185 x 45 mm (B x H x T)
- Montageart Türstation: Up, 130 x 199 mm (B x H)

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX plus CITYLINE TÜRSTATION VIDEO MIT DESFIRE KARTENLESE, 1 Stk. Up-DOSE, 1 Stk. NETZGERÄT+FILTER, 1 Stk. NETZGERÄT, 1 Stk. MONTAGEPLATTE, 1 Stk. VEO-XS WIFI MONITOR;- Produkteigenschaften: Front aus eloxiertem Aluprofil mit verchromten Abschlussleisten; Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 120° H, 80° V; 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24 V DC, 1 A; Spannungsversorgung Türöffner:12 V AC, max. 0,4 A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2 W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15 W; Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integriertem sprachgeführtem Konfigurationsmenü; Integrierte digitale Kamera mit verstellbarem Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; Verdeckte Befestigungsschrauben; Namensschild LED beleuchtet und von vorne austauschbar; Verchromte Einfachaste; Kartenleser einstellbar als STAND-ALONE a) mit Kontakt am Leser für 400 Benutzer, b) mit FERMAX Wiegand Controller WLAN F5193 (in eigener Position beschrieben) für bis zu 1000 / 500 Benutzer oder c) ZENTRALISIERT mit Wiegand 26 oder Data/Clock Protokoll. (AC-MAX-kompatibel), Zutrittskarten sind F4531 und F4532 (beide Artikel in eigenen Positionen beschrieben) sind nicht im Lieferumfang enthalten; Schutzart: IP43/Tasten IP66; Frontplatte Größe 4, Maße (B x H): 130 x 199 mm; Farbe: silber/chrom; 1 Stk. FERMAX UP-DOSE (B x H x T): 115 x 185 x 45 mm, Größe 4; 1 Stk. FERMAX DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4825 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen; Input: 240 V / 1,6 A; LED-Anzeige für Betrieb, Überlast und Kurzschluss; Aufteilung auf max. 4 Steigleitungen zu den Innenstellen; Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 10TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP-MONTAGEPLATTE F9447 - Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung; Geeignet für alle Monitor-Modelle der Serie VEO, VEO-XS und VEO-XL; Wandmontage; Maße (B x H): 124 x 163 mm; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX plus AP WiFi-VEO VIDEO COLOR MONITOR F9446 - Produkteigenschaften: Eingebauter Magnet für optimalen Halt des Hörers; Steckbare Hörschnur; 4,3" (10,9cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9; 4 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste; Mithörsperr; Elektronische Abschaltung; Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden; Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden; 2 zusätzliche Schaltfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar; Ruftonlautstärkenregulierung und Ruftonabschaltung; Melodiewahl (5 Optionen); Ruftonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf); Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Wohneinheit betreten zu müssen. Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD); LED Anzeige: Rot: aktivierte Ruftonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige; Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen); Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar; Integrierte WLAN (Wi-Fi) Schnittstelle für die Anbindung an das bestehende Netzwerk für die externe Erreichbarkeit über iOS der Android APP (im jeweiligen Store downloadbar); LED für Netzwerkstatus - Anzeige; Maße: (B x H x T): 200 x 200 x 46 mm; Farbe: wei

Technische Information

Mit Video	Ja
Anzahl der Innenstationen	1
Anzahl der Außenstationen	1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	1
Installationstechnik	2-Draht
Montageart Innenstation	Unterputz
Farbe der Innenstation	weiß

Interkommunikation	Nein
Freisprechen	Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Öffnungswinkel Kamera	120 °
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)	Nein
Mit Memory-Funktion	Ja
Bildschirmdiagonale	109 mm

Montageart Außenstation	Unterputz
Werkstoff der Außenstation	Aluminium
Farbe der Außenstation	Aluminium
Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen	3
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen	2
Bildsystem	PAL
Eigenschaft Bildsystem	Farbe
Abhörsicher	Ja
Verbindung mit Smartphone möglich	Ja

Bildschirmdiagonale in Zoll	4.3
Manuell einstellbare Kamera	Ja
Hörgerätekompatibel	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EAN	8424299490823

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	F8854	Up-Dose Größe 4
Ersatzteil	FPVT09656	Schraubenabdeckung m. Schrauben und Inbusschlüssel
Ersatzteil	FPVT09729	Namensschildhalter
Ersatzteil	FPVT09345	Reparaturset für DUOX PLUS Video-CITYMAX-Türstation
Zubehör	F2810	Fermax Türöffner Standard
Zubehör	F7064GH	Ap-Gehäuse mit Regendach Größe 4
Zubehör	F7064	Ap-Gehäuse Größe 4
Zubehör	EFF148W.A71	EFF Türöffner wasserdicht
Zubehör	F9449	Videoinnenstelle inkl. WIFI
Zubehör	F9447	Montageplatte
Zubehör	F9448	Videoinnenstelle ohne WIFI
Zubehör	F8403	Up-Regendach Größe 4
Zubehör	F3233	Basic-Relais
Zubehör	F4531	FERMAX Lesekarte im Scheckkartenformat - DESFIRE EV3
Zubehör	F4532	FERMAX Lesekarte im Schlüsselanhängerformat - DESFIRE EV3
Zubehör	F4534	FERMAX USB Programmiergerät für DESFIRE Zutrittskarten
Zubehör	F4533	FERMAX USB Programmiergerät für FERMAX DESFIRE Zutrittskarten