


FERMAX CORA DUOX plus Video Türstation, Digital & LCD Display, Gr.6
Art. Nr. F7701

- Systemtechnologie: DUOX plus
- 12,7 cm Farbbildschirm
- Weitwinkelkamera: 120° H, 80° V
- Auflösung: 1280 x 720 Pixel
- Alphanumerisches Display
- Konfiguration über Smartphone oder Tablet
- Induktionsschleife für Personen mit Hörbehelf nachrüstbar
- Integrierte Codetastatur und Kartenleser
- Montageart: Up/Ap, 130 x 295,5 x 10/27,6 mm (B x H x T)

Produkteigenschaften: Benutzeroberfläche / Bildschirm: 5" (12,7 cm) Farbbildschirm, mechanische, hinterleuchtete Bedientasten; Markierungen der Tasten 5 und Glocke für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung; Piktogramm Anzeige zur Information über den aktuellen Kommunikationsstatus wie Türruf, aktive Kommunikation, Türe offen oder Besetzt für Gehörlose als auch Menschen mit Hörbehinderung; Möglichkeit der Nachrüstung einer Induktionsschleife (Artikel Nummer Induktionsschleife F7722 ist nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben) für Hörbehelfe mit Induktionsschleifenfunktion. Benutzerführung zusätzlich durch Farbänderung der Bedientasten und der integrierten Lichtwelle; Bildschirm ist auf Stand-by und wird durch Annäherungssensor oder Tastenbetätigung aktiviert; Die Bildschirmhelligkeit wird automatisch an die Helligkeit der Umgebung angepasst; Konfiguration und Verwaltung der Türstation erfolgt über Smartphone, Tablet oder PC über einen Webserver ohne Öffnung der Türstation über WIFI-Accesspoint der Türstation; Verwaltung von: Bewohnerverzeichnis, Zugangskontrolle (Zutrittscodes und RFID-Leser), Sprachsynthesizer; Installationstest; Firmware-Aktualisierung; Hochladen von Bildern, Logos, Texte; Einstellungen der Kamera; Tätigen eines Türrufes: Entweder durch Eingabe der Rufnummer und Glockentaste oder über die Suche im alphanumerischem elektronischem Mieterverzeichnis der Türstation; Villa-Modus: Ruf wird durch Drücken der Glockentaste direkt ausgelöst; Zutrittskontrolle: bis 10 000 Zutrittscodes, RFID-Zutrittskarten (EM-Technologie) oder einer Kombination aus beiden; Der eingebaute RFID-Leser kann extern über den WIFI Controller F5193 (in seperater Position beschrieben) ausgewertet werden; Montage entweder auf CORA Ap- oder Up- Dose sowie Umrüstung auf bestehende Classic-/Cityline-/Skyline-Up-Dose der Größe 6 mit dem Einbausatz (Art. Nr. F7708, nicht im Lieferumfang enthalten und in eigener Position beschrieben; Audio: 2 digitale CDS-Mikrofone; Kamera: Weitwinkelkamera mit dämmerungsgesteuerter LED-Beleuchtung und automatischer Fokussierung; Kamerawinkel H= 120°, V= 80°; Auflösung: 1280 x 720 Pixel; Spannungsversorgung: 24 V DC über Busleitung; Kompatibilitätshinweis: Die CORA-Türstation ist nicht mit dem iLOFT-Freisprechtelefon kompatibel, weder in der aktuellen noch in einer zukünftigen Version; Schlagfestigkeit: IK 08; Schutzklasse: IP 65; Material: Aluminium lackiert/Chrome Zamak; Größe: 6; Montageart: Up, Ap, 130 x 295,5 x 10/27,6 mm (B x H x T);

Technische Information

Installationstechnik	2-Draht
System DUOX	Ja
System	System DUOX
Montageart	Unterputz
Betriebsart	Rufdisplay
Gruppenruffunktion	Nein
Modulare Bauweise	Nein
Mit Infoschild	Ja
Mit Abdeckung	Ja
Mit digitalem Türcode	Ja
Mit Audio-Induktionsschleife	Nein
Hörgerätekompatibel	Ja
Abhörsicher	Ja
Mit Kamera	Ja
Manuell einstellbare Kamera	Ja
Mit Display	Ja
Mit Farbdisplay	Ja

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung	Ja
Automatische Helligkeitsregelung	Ja
Material Front	sonstige
Frontplatte Höhe	295.5 mm
Frontplatte Breite	130 mm
Farbe	sonstige
Integrierte Türöffnerschaltung	Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung DC	24 V
Schutzart (IP)	IP65
Wi-Fi	Ja
Bedienung über App	Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EAN	8424299077017

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	FPVT09386	CORA Ersatzkamera-Set für Türstationen Größen 6 und 8
Ersatzteil	FPVT09383	CORA Befestigungsschraube für Türstation und Namensverz. Größen
Ersatzteil	FPVT09384	CORA Ersatzmikrofon-Set für Türstationen Größen 6 und 8
Ersatzteil	FPVT09389	CORA Ersatztastatur-Set für Türstationen Größen 6 und 8
Ersatzteil	FPVT09387	CORA Ersatzfrontabdeckung für Türstation Größe 6
Ersatzteil	FPVT09385	CORA Ersatzlautsprecher-Set für Türstationen Größen 6 und 8
Ersatzteil	FPVT09390	CORA Verschlussadapter
Zubehör	F7702	CORA Namensverzeichnis Größe 6
Zubehör	F4515	FERMAX Lesekarte in Schlüsselanhängeformat EM
Zubehör	F23361	FERMAX Näherungskarte EM
Zubehör	F5193	Wiegand Controller WIFI
Zubehör	F7706	CORA Dekorrahmen 1-fach Größe 6
Zubehör	F7707	CORA Dekorrahmen 2-fach Größe 6
Zubehör	F7703	CORA Up-Dose Größe 6
Zubehör	F7708	CORA Einbausatz für Cityline/Skyline Up-Dosen Größen 6 und 8
Zubehör	F7722	CORA Induktionsspule
Zubehör	F7705	CORA Regendach Größen 6 und 8
Zubehör	F7704	CORA 45° Gehäuse Größe 6
Zubehör	F7709	CORA Aufputzgehäuse Größe 6