


HAGER KNX Schaltaktor 1-fach 10A, 230VAC, KNX Secure,easy, Up
Art. Nr. HTYBS601B

- Für 1 Phasen Schaltbetrieb
- Handbedienung im Testbetrieb über Programmier Taste
- Einbau in Up- oder wassergeschützte Abzweigdose
- 230 V Glüh-/Halogen-Lampen: 600 W, Schaltstrom bei $\cos \phi = 0,8$: max. 10 A
- 230 V LED-/Energiespar-Lampen: 5x 15 W
- Konventionelle/elektronische Trafos: 600 VA/600 W
- Schraubklemmen
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Montageart: Up, 44 x 43 x 22,5 mm (L x B x T)

Schaltaktor (UP) KNX Secure zum Schalten einer unabhängigen Last durch einen potentialfreier Schließer. Unterputzgerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme mit vorkonfektionierte Leitung und Programmier-/Hand-Taste mit integrierter LED. Funktionen Schalten: EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion, Betriebsstundenzähler, Gerätediagnose, Sperr-/ Logik-/ Preset-/ Verzögerungs- oder Szenenfunktionen (64 Szenen). Hinweis: Inbetriebnahme mit easytool oder ETS (ab Version 5) möglich. Funktionsumfang abhängig von der Inbetriebnahme.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	Unterputz
Anzahl der digitalen Eingänge	1
Max. Schaltleistung	600 W

Bemessungsbetriebsspannung	230 V
Mit Busankopplung	Ja
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250610050347