


HAGER KNX Schalt-/Jalousieausgang 2/1-fach +2Eingänge 6A, Up
Art. Nr. HTYBS692F

- Betrieb als Antriebs- oder Schaltfunktionen möglich
- Handbedienung im Testbetrieb über Programmier Taste
- 2 unabhängige Binäreingänge für potenzialfreie Kontakte
- 230 V Glüh-/Halogen-Lampen: 500 W
- 230 V LED-Lampen: 5x 13 W
- Konventionelle/elektronische Trafos: 500 VA/500 W
- Schraubklemmen
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Montageart: Up, 44 x 43 x 22,5 mm (L x B x T)

Schalt-/Jalousieaktor (UP) KNX Secure Eingänge zum Schalten einer unabhängigen Last durch einen potentialfreier Schließer. Unterputzgerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme mit vorkonfektionierte Leitung und Programmier-/Hand-Taste mit integrierter LED. Funktionen Schalten: EIN/AUS, Zeitschaltung, Sicherheits-Aus, Zwangssteuerung, Umschaltfunktion für Zeit oder Dauerfunktion, Betriebsstundenzähler, Gerätediagnose, Sperr-/ Logik-/ Preset-/ Verzögerungs- oder Szenenfunktionen (64 Szenen). Funktionen Binäreingang: Umschalten (Toggle), Schalten, Zeitschalter, Rollladen/Jalousie, Dimmen, Heizung, Zwangssteuerung, Szene, Alarm, Automatik, Lastabwurf, Tarif und Fensterkontakt. Hinweis: Inbetriebnahme mit easytool oder ETS (ab Version 5) möglich. Funktionsumfang abhängig von der Inbetriebnahme. Einbauhinweise für Stellantriebe-Hersteller beachten.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	Unterputz
Mit Busankopplung	Ja
Max. Schaltleistung	500 W

Max. Anzahl der Jalousieausgänge	1
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250610050361