



HAGER Binäreingang 4-fach, KNX Secure, easy, Up

Art. Nr. **HTYBS704A**

- Mit 2/4 unabhängigen Binäreingängen für potentialfreie Kontakte
- Schalt-, Dimm-, Jalousie-, Szenen-, Heizungs-, Zeitschalt- und Zwangssteuerungsfunktionen
- 2-Kanal-Modus, Stufenschalterfunktion
- Leitungslänge verlängerbar auf max. 5 m
- Betriebsspannung über Bus: 21 – 32 V DC
- Montageart: Up, 38 x 35 x 12 mm (L x B x T)

Binäreingang 4-fach und 4 LED Ausgänge (UP) KNX Secure als Tasterschnittstelle zum Anschluss von Tastern, Schaltern oder potenzialfreien Kontakten. Unterputzgerät mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über KNX Anschlussklemme, Programmier-Taste mit LED und vorkonfektionierte Anschlussleitungen. Funktionen: Schalten EIN/AUS (Befehle senden beim Drücken und/oder Loslassen, zeitlich versetztes Senden möglich), Dimmen und Farbtemperatur, AUF/AB (1 oder 2 Tasten Bedienung), Wertgeber für Temperatur, Helligkeit, Dimmwert, Zweikanal-Modus pro Eingang sowie Erkennen kurzer und langer Tastenbetätigung und davon abhängige Parametrierung, Sendeverhalten und Zeitschwellenwert einstellbar. Sperrfunktion, Zwangssteuerung, Szenenabruf und periodisches Senden parametrierbar, Impulzzählung und Temperaturmessung. Hinweis: Inbetriebnahme mit easytool oder ETS (ab Version 5) möglich. Funktionsumfang abhängig von der Inbetriebnahme.

Technische Information

Bussystem KNX	Ja
Montageart	Unterputz
Mit Busankopplung	Ja
Kanalzahl	4
Anzahl der Eingänge	4

Eingangsspannung	3,3 V
Art der Eingangsspannung	DC
Externe Abfragespannung notwendig	Nein
Schutzart (IP)	IP20
EAN	3250610050538