




BERKER A.x/C.x Schalt-Einsatz, 1fach 10 A, Up

Art. Nr. **WDN2010**

Schalt-Einsatz, 1fach, 10 A, Einsatz UP, für A.x/C.x

Technische Information

Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	Relais
Lastart	universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang	Ja
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder	Ja
Verwendbar mit Präsenzmelder	Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit Funktaste	Nein
Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt

Farbe	sonstige
Transparent	Nein
Nennspannung	250 V
Frequenz	50 - 60 Hz
Bemessungsstrom	10 A
Schaltleistung	2300 W
Schaltleistung HLK	2300 W
Verlustleistung	0.1 W
Anzahl der Kanäle	1
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose	40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EAN	3250610063934