


HOMEMATIC IP Wandtaster 2-fach anthrazit für 55 x 55 Rahmen; HmiIP-WRC2-A-2
Art. Nr. EQ-161869A0

- Zum Steuern von Beleuchtung, Jalousien, ECO-Betrieb Heizung und Schutzmodus
- Als Tastenpaar und Einzeltasten parametrierbar
- Direkte Wandmontage mit mitgeliefertem Klebepad oder auf vorhandener Up-Dose
- Funkreichweite: 200 m im freien Feld
- Batterieversorgt: 2x AAA Batterien, Batterielevensdauer: ca. 4 Jahre
- Montageart: Up, 55 x 55 mm (für Berker Schalterprogramm S.1/B.x und Q.x mit Zwischenrahmen)

Der flexibel einsetzbare Wandtaster bietet für jede Anwendung im Smart Home die richtige Lösung: Per Tastendruck können eine oder gleichzeitig mehrere Funktionen ausgelöst werden. Dank Batteriebetrieb lässt sich der smarte Taster einfach am Wunschort montieren oder in bestehende Schalterserien integrieren.

Technische Information

Mit Handsender	Nein
Wandsender	Ja
Fenstersender	Nein
Farbe	anthrazit
Mit Fernbedienung	Nein
Signalübertragung	Funk
Anzahl der Kanäle	2
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	lackiert

Ausführung der Oberfläche	matt
RAL-Nummer (ähnlich)	7021
Transparent	Nein
Reichweite	200 m
Geeignet für Schalter	Ja
Geeignet für Dimmer	Nein
Geeignet für Jalousieschalter	Ja
Geeignet für Anzeigeelement	Nein
Geeignet für Bewegungsmelder	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
EAN	4047976618699