


FERMAX Video-KIT CORA, Monitor 7, m. Türstation Ap, Einfam. Set, WLAN
Art. Nr. F7730

- Systemtechnologie: DUOX plus
- Konfiguration/Verwaltung der Türstation über Mobiltelefon
- Kamerawinkel: 118° H, 70° V
- Türöffnerrelais potentialfrei und Sprachsynthesizer
- TFT-Flachbildschirm 7,0" (18,0 cm Diagonale)
- Inkl. Bildspeicher und Arztschaltung
- Videosignal in Basic- oder Premiumqualität
- Integrierte WIFI Schnittstelle zur Anbindung an Heimnetzwerk
- Inkl. externe Erreichbarkeit über iOS oder Android App
- Montageart Türstation: Ap, 71,5 x 100 x 14 mm (B x H x T)
- Montageart Monitor: Ap 190 x 155 x 19 mm (B x H x T)

Video-KIT bestehend aus: 1 Stk. CORA Türstation F7732 mit 1 Ruftaste für digitale Audio-/Video-Türkommunikation über 2 polungsfreie Leitungen; Visuelle und akustische Signale zur Erkennung des Status der Türkommunikation; Konfiguration und Verwaltung über Mobiltelefon, Tablet oder PC via Webserver ohne Öffnung der Türstation; Zugang über Wi-Fi Access Point direkt vor der Türstation; Einstellbare Sprachlautstärke und Lautstärke des Sprachsynthesizers für Türöffnung; Mithörgesperrt; Kamera mit Sichtwinkel horizontal 118° und vertikal 70°; Zoom-Funktion für bis zu 10 wählbare Bildbereiche, LED-Beleuchtung mit Farb-Nachtsicht abschaltbar; 1 Ruftaste für Wohnungs- oder Portierruf; Symbole für Kommunikationsstatus Anruf/Gespräch/Besetzt/Türöffnung; Anrufbestätigungston abschaltbar; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit 2 gleichzeitigen Sprachen oder individueller Audio-Datei; + 12 V DC Ausgang für Türöffner mit max. Stromaufnahme von 400 mA; Abnehmbare Anschlussklemmen; Potentialfreies Wechselrelais C/NO/NC; Schutzart IP54 und IK07; Montageart: Ap, 166 x 89 x 27,5 mm (B x H x T); 1 Stk. FERMAX DUOX plus NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4826 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX plus Audio- und Videosprechanlagen-Sets oder Kleinstanlagen; Input: 240 V / 1,6 A; Output: 24 V DC, 1,5 A; LED Anzeige für Betrieb und Kurzschluss; Keine PREV-Bus Funktion; Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Montageart: REG, 6TE; 1 Stk. FERMAX NETZGERÄT F4802 für die Spannungsversorgung bauseitig bestehender Türöffner; 240 V / 12 V AC, 1A; Montageart: REG, 4TE; 1 Stk. FERMAX DUOX plus Ap-MONTAGEPLATTE F9447; Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung; Geeignet für alle Modelle der Serie DUOX plus; Farbe: weiß; Montageart: Ap, 71,5 x 100 x 14 mm (B x H x T); 1 Stk. FERMAX ARIS WLAN Monitor; Produkteigenschaften: DUOX PLUS Standard Wi-Fi 7" (18 cm Bildschirmdiagonale) Monitor; TFT-Touchscreen im 16:9 Format mit 800 x 480 Pixel Auflösung; OSD-Menü; Digitale Audio-/Video-Türkommunikation über 2 polungsfreie Leitungen; Wi-Fi (2,4 GHz) Anbindung für Anrufweiterleitung an mobile Endgeräte über kostenlose Ferman DuoxMe App für Play Store und App Store zur Verwaltung der Video-Sprechanlage über Mobiltelefon oder Tablet von überall; Freisprechfunktion; Adressprogrammierung über OSD-Menü oder von Türstation/Portier; Automatische oder manuelle Fotoaufnahme bis zu 150 Fotos 368 x 288 Pixel; Portierruf; Eigenstartfunktion; Zusätzliche Funktionen F1 und F2; Türklingel mit unterscheidbarer Melodie; Bis zu 2 zusätzliche Innenstellen im Parallelbetrieb; Arztschaltung (Doormatic-Funktion) bis 12 Stunden einstellbar mit LED-Anzeige; Internsprechen; Ruftonunterscheidung, Lautstärkeregelung und Rufabschaltung (Nicht-Stören-Funktion) mit LED-Symbol; Helligkeit/Kontrast/Farbe einstellbar; Versorgungsspannung 18-24 V DC; Integrierter Leitungsadapter; Farbe: weiß; Montageart: Ap 190 x 155 x 19 mm (B x H x T)

Technische Information

Mit Video	Ja
System DUOX	Ja
Tastenzahl	1
Telefonanzahl	1
Anzahl der Innenstationen	1
Anzahl der Außenstationen	1
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten	1
Installationstechnik	2-Draht
Montageart Innenstation	Aufputz
Farbe der Innenstation	weiß
Montageart Außenstation	Aufputz
Werkstoff der Außenstation	Kunststoff
Farbe der Außenstation	Silber

Verbindung mit Smartphone möglich	Ja
Interkommunikation	Ja
Freisprechen	Ja
Mit Tag-/Nachtfunktion	Ja
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen)	Nein
Mit Memory-Funktion	Ja
Bildschirmdiagonale	18 cm
Bildschirmdiagonale in Zoll	7
Manuell einstellbare Kamera	Ja
Textfeld/Beschriftungsfläche	Ja
Hörgerätekompatibel	Nein
Geeignet für Behinderte	Ja

Erweiterbar auf max. Anzahl Innenstationen	3
Erweiterbar auf max. Anzahl Außenstationen	2
Bildsystem	PAL
Eigenschaft Bildsystem	Farbe
Abhörsicher	Ja

Kompatibel mit Apple HomeKit	Ja
Kompatibel mit Google Assistant	Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
EAN	8424299077307

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Ersatzteil	F7732	CORA Video Torstelle 1 RT
Ersatzteil	F4826	Netzgerät-Filterkombination
Ersatzteil	F4800	Netzgerät 12 V AC, 1,5 A
Ersatzteil	F9447	Montageplatte weiß
Ersatzteil	F9261	Video-Monitor ARIS weiß
Zubehör	F2810	Fermax Türöffner Standard
Zubehör	EFF148W.A71	EFF Türöffner wasserdicht
Zubehör	F3233	Relais Basic
Zubehör	F3255	Linien-Adapter