



Mediaplayer Arantia DS Nemesis V2 WLAN

Digital Signage Player mit WLAN auf Basis der Nemesis V2 Set-Top Box. Beinhaltet eine 64 GB microSD-Speicherkarte zur Speicherung der über den Zeitplan im Arantia DS Management Tool festgelegten Inhalte.

Hauptfunktionalitäten:

- Unterstützt IPTV und Digital Signage
- Bildausgabe 16:9 oder 9:16 möglich
- Unabhängiger und ausfallsicherer Betrieb im Zugangsnetz des Arantia DS-Systems, so dass es auch bei Netzausfall geplante Inhalte abspielen kann

Im Kaufpreis ist die ArantiaDS Lizenz für die ersten 12 Monate enthalten.

Netzteil mit EU/UK/US-Stecker Im Lieferumfang enthalten.

Ref.Nr.	831831
Art.Nr.	ADS-NWV2
EAN13	8424450285947

Verpackung

Karton	1 Stk.
--------	--------

Physische Daten

Nettogewicht	191,00 g
Bruttogewicht	257,00 g

Breite	98,00 mm
Höhe	99,00 mm
Tiefe	22,00 mm
Bauteilgewicht	191,00 g

Highlights

- Das System ermöglicht die Einrichtung eines kommerziellen Werbemodells sowie die Planung der Inhaltswiedergabe zu einem beliebigen Zeitpunkt im Voraus
- Bei einem Netzausfall wird der zuletzt heruntergeladene (geplante) Inhalt angezeigt
- Die Wiedergabe vielseitiger Multimedia-Inhalte ist möglich, darunter Videos, Bilder und Echtzeit-RSS-Inhaltet...
- Die Anzeige erfolgt horizontal wie vertikal
- Es handelt sich um eine MPEG2-MPEG4-AVC/H264-Plattform
- Erweiterte Benutzeroberfläche über den integrierten Browser
- HDMI-Schnittstelle
- Das Gerät verfügt über drei USB-2.0-Anschlüsse mit hoher Geschwindigkeit
- 1x OTG-USB-Anschluss
- Interaktive TV-Schnittstelle (ITV) und IR-Extender
- LED Anzeige an der Vorderseite
- Unterstützt 2.4/5GHz WLAN
- Eingebaute Bluetooth-Schnittstelle
- Fernkonfiguration und -überwachung
- Auf offenen Standards basierende Software-Sets
- Flexible Software auf Open-Source-Basis
- Standby LED

Technische Spezifikationen : Ref. 831831

RAM-Typ		DDR3
RAM	GB	2
Flash-Speicherkapazität	GB	16
Anzahl Gigabit Ethernet Ports (10/100/1000BaseT)		1
USB Port		USB 2.0
Anzahl USB Ports		3
Anzahl OTG Ports		1
Anzahl microSD Ports		1
Display Port		HDMI
OS		AOSP
Spannungsversorgung	Vdc	5
Max. Stromaufnahme	A	2
Max. Stromverbrauch	W	5