

AlphaRex³ D21 digitale Wochenzeitschaltuhr, 120 VAC, 1 Kanal, 2TE



Sonepar Artikelnummer	120380419
EAN	3245064126328
Hersteller Artikelnummer	412632
Hersteller Typ	412632
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,181
Zolltarif Nr.	91070000

Legrand AlphaRex³ D21, digitale Wochenzeitschaltuhr, 1 Kanal, 56 Schaltprogramme, Betriebsspannung 120 V 50/60 Hz, Programmerstellung direkt am Gerät oder mit PC, AlphaSoft, PC-Adapter(412873) und Datenschlüssel(412872). Dauer EIN/AUS, Ferienprogramm, Zufallsprogramm, 1 Std.-Test, PIN-Code Sperre, Betriebsstundenzähler, Hintergrundbeleuchtung, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung, 5 Jahre Gangreserve, Ganggenauigkeit +/- 0,1 Sek/Tag, Kürzeste Schaltzeit: 1 Sek., Nulldurchgangsschaltung. Schaltausgang: 1 Wechsler.

Technische Daten

Montageart	DIN-Schiene	Anzahl der Kanäle	1	Versorgungsspannung	120 V
24 h Programm	Ja	Wochenprogramm	Ja	Astroprogramm	Nein
Kontaktausführung	Wechsler (NO/NC)	Kürzeste Schaltzeit Kanal 1	0.9996 s	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC
Frequenz der Versorgungsspannung	50 .. 60 Hz	Gangreserve in Jahren	5	Ganggenauigkeit pro Tag	0.1 s
Textführung im Display	Ja	Externe Programmierung	Ja	Mit Speicherkarte	Nein
60 min Programm	Nein	Jahresprogramm	Ja	Ferienprogramm	Ja
Impulsprogramm	Nein	Zyklusprogramm	Ja	Zufallsprogramm	Ja
Betriebsstundenzähler	Ja	Netzsynchon	Ja	Quarzgesteuert	Ja
Funkgesteuert	Nein	Funkgesteuert (DCF77)	Nein	GPS	Nein
Anzahl der Speicherplätze	56	Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung	Ja	Geeignet für Handbedienung	Ja
Externer Tastereingang	Nein	Schaltungsvorwahl	Ja	Nennschaltstrom bei 250 V AC	16 A
Potentialfreier Schaltkontakt	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Breite in Teilungseinheiten	2
Breite	35.6 mm	Höhe	83 mm	Tiefe	60 mm
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	91070000	Gewicht	0.181 kg

Abbildungen

Produktbild schräg



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Gebrauchsanleitung • Technische Information • 3D / BIM Objekt • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)